

Table of Contents

Precautions	2
Warnings	6
Contraindications	7
Intended Use	8
How Does RPL™ (Reactive Pulsed Light) Work?	8
How To Use	9
Preliminary Test	10
Getting Started	11
Step 1: Prepare the area you intend to treat	11
Step 2: Device Operation	12
Cleaning & Storage	19
Troubleshooting	20
Customer Service	21
Device specification parameters	21
Labeling	22

Precautions

- Not to be used by persons under 18 years of age.
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children without supervision.
- This device is not recommended for use on grey, red or very light hair as it was proven to be less effective on these hair colours.
- The appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge provided that they are under supervision or have been instructed in the safe use of the appliance and

that they understand the hazards involved.

- **WARNING!** Eye damage (which may result in loss of vision) or skin damage possible if instructions are not followed. Read and follow instructions.
- **WARNING!** Skin damage may occur after prolonged or repeated surface application to a site.
- **WARNING!** Do not override the device's internal safety mechanisms.
- Do not place, store or use this device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water, as it may lead to severe electrocution.
- Do not open or repair the device, as it may expose you to dangerous electrical components which may cause serious bodily damage.

- Do not leave the device unattended while plugged into the electricity, as it is a risk of electrocution.
- Do not use the device if any part of the device or its accessories are: not working properly, appear damaged, broken, loose, missing or wet or if you see or smell smoke.
- Do not use the device with a power supply other than the one provided with the device. This may damage the unit and cause it to stop working. Never use DC adapters which are not approved by the manufacturer. In case of power cable damage, the cable should only be replaced by the manufacturer or qualified distributor. Contact our customer service for further assistance.

- Before using this device, make sure it is clean, dry and intact. Cleaning instructions are detailed under the Cleaning & Storage section.

Note: Hair removal by lasers or Intense Pulsed Light can cause increased hair growth in some individuals. Based upon current data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage, treated on the face and neck.


Who should not use the device?

Carefully read the information below before you begin treatment with the device. If you still have any doubts or are unsure whether the device is safe for your use, please consult with your physician.

Warnings

Do NOT use the device:

- If you have very dark skin (see skin tone chart below). Very dark skin may absorb too much light energy and is therefore more prone to injury (e.g. burn, discolouration or scarring).



- On artificially or naturally tanned skin or after sun exposure as this can cause serious burns or skin injury. Avoid more than 15 minutes of sun exposure for 4 weeks before your treatment and for at least 2 weeks post treatment. If during this period your treated skin

area is exposed to sunlight, make sure to apply SPF 30 or higher sunscreens.

- If you have dark brown or black spots such as: birth marks, moles, or blisters in the area to be treated.
- Directly on the nipples, genitals or around the anus, as these may have a darker skin colour and/or greater hair density.
- On mucous membranes such as: nostrils, lips of the mouth, eyelids and ears, as it may lead to serious injury.
- Over piercings or any metal items such as earrings or jewelry on the area to be treated, as it may cause burns.
- Over areas with tattoos or permanent make-up. Cover tattoos or permanent make-up with a white plaster before treatment. Do not use the device directly over the tattoo or permanent make-up, even when covered.

Additionally:

- Never look directly at the light coming from the applicator and lamp, as it may cause eye injury.

- Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone on the skin one hour before using the device as it may cause burning of the skin.
- Do not treat the same area of skin more than once per treatment, as it may cause adverse effects.

Contraindications

Do NOT use the device if you:

- Have an active implant such as a pacemaker, insulin pump or similar devices, since it may cause interference.
- Are pregnant, have a chance of being pregnant or are nursing since the device was not tested on pregnant or nursing women and may stimulate pigmentation.
- Have skin cancer, areas at risk of malignancy, or if you have received chemotherapy/radiation therapy within the past 3 months since the safety of such usage has not been established and the immune system can be compromised, which can lead to serious injury.
- Suffer from epilepsy, as using the device could trigger a seizure.
- Have damaged or broken skin, or a history of Herpes or Psoriasis outbreaks in the treatment area since such usage can result in serious side effects.
- Suffer from keloid scar formation (growth of extra scar tissue where the skin has healed after an injury) in the treatment area since such usage has not been established and may result in serious skin complications.
- If you are taking a photosensitizing drug or herbal remedy, consult a physician before using the device as the application may be harmful to the skin.
- Are photosensitive or have other diseases related to light sensitivity, as device usage under these conditions may lead to serious injury.
- Suffer from severe or decompensated metabolic conditions, such as

diabetes, since it may cause a greater risk of delayed healing and infection in case of an adverse effect.

- Have had a skin peel or other skin resurfacing procedures within the last 8 weeks in the treatment area as, under these circumstances, device usage may result in stimulation of pigmentation.

Note: If you have undergone any other aesthetic procedures or have any uncertainty regarding potential side effects, consult with your physician before using the device.

Intended Use

This is a home-use device intended for the removal of unwanted hair on the entire body (e.g., legs, arms, underarms, bikini line, back, shoulders, chest and stomach) and on permitted facial areas (i.e., above upper lip, cheek, jaw, chin and neck).

It is considered a medical device without medical use and does not have clinical benefit.

Note: This device is especially designed for your own personal treatment and is intended for a single user and home use only.


How Does RPL™ (Reactive Pulsed Light) Work?

RPL™ is an advanced technology which uses clinically proven IPL (Intense Pulsed Light) technology in conjunction with a skin tone and skin contact sensor. The light emitted from the device penetrates the skin and is then absorbed by the melanin pigment in the hair shaft. The heat produced by this light goes into the follicle and generates a local thermal effect, also known as selective photothermolysis. The thermal effect disables the hair follicle which causes a reduction in hair growth while leaving the surrounding skin unaffected and cool.

Long-term hair reduction—Hair growth cycle

Two factors play an important role in optimal long-term hair reduction:

- Hair growth cycle.** Hair growth involves three phases: Anagen, Catagen, and Telogen. Anagen is the growth phase, while Catagen and Telogen are the resting phases. Permanent hair reduction can only occur in the Anagen phase, the phase of growth. Since hair growth is not synchronized, it is recommended to complete the full treatment protocol to ensure every hair will be exposed to treatment during its Anagen phase.
- Skin tones.** Darker skin contains more melanin, which competes with the targeted hair for energy absorption. When more energy is absorbed into the skin, there is a greater risk of adverse effects.



Please make sure to carefully read this user guide before you start using the device. The user guide can also be found at www.sensica.com

How To Use

The device is suitable for use on: legs, arms, underarms, bikini line, back, shoulders, chest, stomach, and permitted facial areas (above upper lip, cheek, jaw, chin and neck).

What to expect

During your treatment, it is normal to experience:

- A flash of light with each press on the trigger button – the emitted light will not harm your eyes.
- A pop noise with each flash of light.
- A mild, stinging sensation.

Preliminary Test

Before your first treatment on each new body area, we recommend you test your skin in that area to determine your skin's reaction to treatment with the device and help you set the optimal energy level for each treatment area. Different body areas may have different sensitivity and may therefore require different energy levels. Perform a preliminary test on a hidden patch of skin for the area you intend to treat 24 hours prior to the first full treatment.

Note: Do not treat full areas with energy levels that you have not tested before!

1. Prepare your skin as described below in "**Prepare the area you intend to treat**" section.
2. Select the lowest energy level and deliver a flash.
3. You can increase the energy level as long as it feels comfortable. You may continue to do this up to the maximum energy level unless you begin to experience discomfort. Each energy level should be tested on a new patch of skin (do not overlap flashes).
4. If you do not feel comfortable or notice any adverse effects, stop the test immediately!
5. If there is no adverse skin reaction after 24 hours, you can proceed with a full treatment using the highest comfortable energy level that you tested.



Important note: Try not to overlap pulses—repeated pulses on the same spot may increase the chance of adverse effects.

Getting Started

Step 1: Prepare the area you intend to treat

1. Remove all jewelry.
2. Make sure the hair on your skin in the treatment area is shaved or trimmed. DO NOT wax, epilate or pluck hair in the treated area before the first treatment or between treatments as this will remove the hair shaft that absorbs the light energy during treatment.
3. Cleanse the skin of any residue of powders, creams, makeup, antiperspirants, or deodorants, and then pat the skin dry.
4. Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone on the skin for one hour before using the device, as it may cause burning of the skin.

Step 2: Device Operation

This device is equipped with a unique intelligent built-in skin-tone sensor, located below the treatment window.


This unique safety feature is active continuously during the treatment and will prevent a flash from occurring in areas where your skin is too dark or too tanned, even if your general skin type is lighter.

- 1 ON/OFF button and energy level button
- 2 1-3 energy level display
- 3 Treatment window
- 4 Skin tone and contact sensor
- 5 Power supply socket



Important: Do not use any cream or gel while using the device since it may prevent normal operation.

1. Insert the Power Supply into the base of the device.
2. Plug the Power Supply into an electrical outlet. The standby indicator will illuminate blinking green.
3. Turn the device on. When the device is turned on it will be automatically set to the lowest energy level (1) and the energy level display will show a steady green light. Manually change energy levels by pressing the energy selection button to decrease or increase

- the energy level according to your comfort level, as determined by the preliminary test. Each press will change the energy, from the lower level to the higher, for a total of 3 different energy levels.
- The energy level display indicators will light up green according to the selected energy level (e.g., at energy level 1, one green light will be lit, at energy level 2, two green lights will be lit, etc.).
 - Place the treatment window on the desired treatment area, ensuring full contact with the skin and press the trigger button (marked as ) to release a flash.
 - Following each flash, move the device to the next spot. After each flash, the device will take 1-3 seconds to be ready for the next flash. The safety sensor will not trigger a flash if:
 - The device is not properly applied to the skin. In this case, the status indicator will turn "momentarily" orange.
 - Your skin tone is too dark/tanned. In this case, the status indicator will turn "momentarily" red.
 - After the treatment, turn off the device by pressing the ON/OFF button. Unplug the unit after each treatment session.

Standby Mode

When the unit is left inactive for more than 3 minutes the device will revert to STANDBY mode. This is indicated by a Blinking Green light. Press the ON/OFF button to return to treatment mode.

Stamp or Gliding Mode

There are two recommended methods for treatment: Stamp or Glide.

For stamp mode place the device on the skin, press and release a flash. This treatment

is most recommended for small areas such as face, bikini line and underarm.

For gliding mode

or continuous flashes, keep the trigger button pressed and start moving the device with each flash to the next spot without detaching it

from the skin. The device will immediately recharge and will be ready for the next flash. Repeat process until the entire treatment area has been covered. This method is recommended for larger areas such as legs.

Status Indicator	Status	Description
No light	OFF	Device not working (not connected to the power supply).
Steady green light	ON	Flash is ready to be delivered.
Blinking green light	Standby	Device is in standby mode (before powering on or when left unattended for 3 minutes).
Momentary orange light	Flash blocked	The device is not in full contact with the skin – no flash will be delivered.
Blinking orange light	Close to end of life	Indicates about the close end of lamp life time.
Momentary red light	Flash blocked	The skin in the treated area is too dark – no flash will be delivered.

Recommended Treatment

For optimal results, you should use the device consistently following the recommended treatment.

Body hair:

Hair removal treatments **1–4** will be two weeks apart

Hair removal treatments **5–8** will be four weeks apart.

Facial hair:

Hair removal treatments **1–5** will be two weeks apart.

Hair removal treatments **6–8** will be four weeks apart.

To maintain the results following completion of the treatment protocol, we recommend performing a treatment once a month, or as required.

What to expect:

Different individuals and different treatment areas may not react equally to RPL technology.

It may take up to 3–4 treatments (6–8 weeks) before initial results can be seen.

The hair will continue to grow for up to two weeks after the treatment session. However, as you progress through the

full treatment protocol, hair will naturally and gradually fall out.

The number of sessions required for achieving long term results differs between users and between treatment areas and depends on factors such as: age, hair colour and skin tone.

Once the treatment protocol is complete, you should see further hair growth reduction. Any remaining hairs should be finer and lighter in colour.

Notes:

- It is recommended to use the highest energy setting that you found comfortable during the preliminary test. Note that facial treatments should be performed at the medium (2) or low (1) energy levels.
- Lighter hair colours may require more treatments in order to see results.
- This device is suitable for men. However, male body hair, especially on the chest, will require more treatment sessions.

Allowed Facial areas

The facial skin is a sensitive area that requires special care and caution. Make sure you follow all instructions and safety precautions carefully in order to avoid adverse effects. It is recommended you first do a body treatment and get to know the device before performing facial treatments.

This device can be used to treat all facial areas below the cheek line, such as: above upper lip, cheek, jaw, chin and neck.



Never use the device around or near your eyes.



Warnings

- When using this device to treat facial areas, do not use energy levels exceeding the medium level, since it may increase the chance of adverse events.
- Do not use the device on the face above the cheek line or around the eyes, eyebrows and eyelashes as this could cause serious eye damage.
- Avoid the nostrils and lip, as these areas are more sensitive.
- The skin on the lower third of the neck is more sensitive. Take extra care to avoid overlapping treatment areas.

Note: Facial hair may be hormonal and as such, it can take more sessions to achieve permanent hair reduction.

For male users: Take care while treating the beard area; the high density of hair means a large amount of melanin which absorbs the light energy during treatment.



Possible Adverse Effects

When using this device according to the Instructions for Use, adverse effects are rare.

However, some people may experience slight discomfort during use – this is normal.

The Mild adverse effects listed in the table below should be spontaneously relieved within a few hours.

In case you experience a higher degree of adverse effects (as listed in the table below), stop using the device, and consult with your physician if necessary.

Severity of Adverse Effect	Frequency of Adverse Effect	Adverse Effects
Mild	Common	Skin Irritation Skin Redness Skin Sensitivity
Moderate	Rare	Skin Burns Scarring Pigment Changes Excessive Redness and Swelling
Severe	Extremely Rare	Infection Bruising

Any severe incident that has occurred in relation to the device should be reported to us (via customer service) and to the competent authority of the Member State in which you are a resident.

Post-Treatment Care

- After treatment, you may use a calming lotion.
- Avoid using peeling and bleaching creams or similar products for at least 24 hours, as this irritates the treated skin.
- Avoid direct sun exposure for at least 2 weeks post treatment. If exposing recently treated skin to sunlight during this time period, apply sunscreen of SPF 30 or higher.

Cleaning & Storage

1. Make sure to turn off and unplug the device before cleaning and storage.
2. To ensure maximum performance, it is recommended that the treatment window area be cleaned after every session by using a dry and clean cloth.
3. If there is dirt or debris on the treatment window, clean the treatment window. If you can't get the device clean, contact our Customer Service.
4. Never use water or other cleaning fluids, as these can damage the device and cause safety hazards.
5. Store the device in a cool and dry place.

Troubleshooting

<p>If the device does not turn on:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the power supply is plugged properly into the device and the electrical outlet. • Make sure the power outlet has power.
<p>If the device does not trigger a pulse:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verify there is full contact between the device and your skin. The trigger button will activate a pulse only when the device is in full contact with the skin. • Verify that the area you are trying to treat is not too small, curved or bony. The entire treatment window should touch the treatment area. Pulling the skin flat can help to achieve this. • If the skin tone identified by the skin tone and contact sensor is too dark, the flash activation will be blocked, and the status indicator will turn "momentarily" red.
<p>In case of general error:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reset the device by unplugging the power cord from the electrical outlet on the wall, wait 10 seconds and then reconnect it. Then try turning on the device after resetting. • In case of a pulse delay after Repositioning the device on a different treatment area, you should consider performing the treatment in a cooler environment. The device may pulse at a slower rate in a warm environment. • In case of dirt or debris on the treatment window , you should clean the treatment window according to the cleaning section. If you can't get the area clean, contact our customer service.

If the problem is not solved, please contact our customer service.

Customer Service

For customer service, please see contact details on inner back cover.

Device specification parameters

Manufactured by:

ELG trade Ltd.

Emitted light spectrum:

475 [nm] to 1,200 [nm] max.

Pulse duration:

5 ± 2 [ms]

Emitted energy flux:

5 [J/cm²]

Selectable energy levels:

3 levels

Treatment area (window):

3 [cm²]

Speed:

1 flash every 3 seconds

External Power Supply:

12[V], 1.8[A], 21.6[W]
100–240 [VAC], 50–60[Hz]

Device weight and size:

179 [gr], 179 X 45 X 60 [mm]
6.3 [Oz], 7.1 X 1.77 X 2.4 [in]

Average active efficiency:

87.1%

Efficiency at low load (10%):

81.9%

Technology:

Home use IPL

Storage Instructions

Storage and transport conditions

Temperature	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
--------------------	----------------------------------

Humidity	0 to 90% RH at 55°C (131°F)
-----------------	--------------------------------

Pressure	non-condensing
-----------------	----------------

Operational conditions

Temperature	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
--------------------	---------------------------------

Humidity	30% to 70% RH
-----------------	---------------

Max operating altitude	10,000 ft.
-------------------------------	------------

Labeling

Model: IPL010



Double insulation



Consult Instructions for use



Waste Electronic and Electrical Equipment



Our products and packaging are recyclable, do not throw them away!



Keep away from eyes



Please read all warnings and safety precautions prior to use



Do not use the device on tanned skin or after sun exposure



Do not let the device become wet. Keep away from bathtubs, showers, basins, or other vessels containing water:
Keep dry

IP22

IP2X: Object of 12.5 mm diameter, shall not penetrate.
IPX2: Vertically falling drops shall have no harmful effects.



Warning: Optical radiation

CE

**UK
CA**

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	24
Warnung	29
Kontraindikationen	30
Bestimmungsgemäße Verwendung	32
RPL™ (Reactive Pulsed Light)-Technologie - Wie funktioniert sie?	32
Benutzeranleitung	33
Vorversuch	34
Beginn der Behandlung	35
Schritt 1: Bereiten Sie den Bereich vor, den Sie behandeln möchten	35
Schritt 2: Bedienung des Geräts	36
Reinigung Und Lagerung	43
Fehlerbehebung	44
Kundendienst	45
Spezifikationsparameter des Geräts	45

Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nicht von Personen unter 18 Jahren benutzt werden.
- AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät wird nicht für graues, rotes oder sehr helles Haar empfohlen, da es sich bei diesen Haarfarben als weniger wirksam erwiesen hat.
- Das Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt

werden, vorausgesetzt, dass sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- **WARNUNG!** Augenschäden (die zum Verlust des Sehvermögens führen können) oder Hautschäden möglich, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen.
- **WARNUNG!** Nach längerer oder wiederholter oberflächlicher Anwendung an einer Stelle können Hautschäden auftreten.
- **WARNUNG!** Setzen Sie die internen Sicherheitsmechanismen des Geräts nicht außer Kraft.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen,

Becken oder anderen Gefäßen mit Wasser auf, da dies zu schweren Stromschlägen führen kann.

- Öffnen oder reparieren Sie das Gerät nicht, da Sie dadurch gefährlichen elektrischen Bauteilen ausgesetzt werden können, die schwere Körperverletzungen verursachen können.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an die Stromversorgung angeschlossen ist, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile des Geräts oder des Zubehörs nicht ordnungsgemäß funktionieren, beschädigt, defekt, locker, nicht vorhanden oder nass

aussehen oder wenn Sie Rauch sehen oder riechen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem anderen Netzteil als dem mit dem Gerät gelieferten. Dies kann das Gerät beschädigen und dazu führen, dass es nicht mehr funktioniert. Verwenden Sie niemals Gleichstromadapter, die nicht vom Hersteller zugelassen sind. Im Falle einer Beschädigung des Netzkabels sollte das Kabel nur vom Hersteller oder einem qualifizierten Händler ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie unseren Kundenservice für weitere Unterstützung.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts, dass es sauber, trocken und intakt ist.

Reinigungsanweisungen finden Sie im Abschnitt Reinigung und Lagerung.

Hinweis: Laser-Haarentfernung oder intensives gepulstes Licht kann bei einigen Personen zu verstärktem Haarwuchs führen. Basierend auf aktuellen Daten sind die höchsten Risikogruppen für diese Reaktion Frauen mit mediterraner, nahöstlicher und südasiatischer Herkunft, die im Gesicht und am Hals behandelt werden.

Wer soll dieses Gerät NICHT verwenden?

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, bevor Sie eine Behandlung mit dem Gerät beginnen. Wenn Sie noch Zweifel haben oder sich ungewiss sind, ob die Benutzung des Geräts für Sie sicher ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Warnung

Das Gerät NICHT verwenden:

- Wenn Sie sehr dunkle Haut haben (siehe die Hautton-Tabelle unten). Sehr dunkle Haut kann zu viel Lichtenergie absorbieren und ist daher anfälliger für Verletzungen (z. B. Verbrennungen, Verfärbungen oder Narben).

Hautfarben



Haarfarben



- Bei künstlich oder natürlich gebräunter Haut oder nach Sonneneinstrahlung, da dies zu schweren Verbrennungen oder Hautverletzungen führen

kann. Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung für mehr als 15 Minuten für 4 Wochen vor Ihrer Behandlung und für mindestens 2 Wochen nach Ihrer Behandlung. Wenn Ihre behandelte Haut während dieser Zeit Sonnenlicht ausgesetzt ist, tragen Sie Sonnenschutzmittel mit Lichtschutzfaktor 30 oder höher auf.

- Wenn Sie dunkelbraune oder schwarze Leberflecken haben, wie etwa: Sommersprossen, Muttermale oder Blasen im Behandlungsbereich.
- Direkt an den Brustwarzen, Genitalien oder um den Anus, da diese eine dunklere Hautfarbe und / oder eine höhere Haardichte haben können.
- Auf Schleimhäuten wie: Nasenlöchern, Mundlippen, Augenlidern, Ohren, Brustwarzen, und im Anal- und Genitalbereich, da dies zu schweren Verletzungen führen kann.
- Über Piercings oder Metallgegenständen wie Ohrringen oder Schmuck

auf der zu behandelnden Stelle, da dies zu Verbrennungen führen kann.

- Über Bereichen mit Tätowierungen oder Permanent Make-up. Bedecken Sie Tätowierungen oder Permanent Make-up vor der Behandlung mit einem weißen Heftpflaster. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über Tattoos oder Permanent Make-up, selbst wenn sie die Fläche bedeckt haben.

Zusätzlich:

- Schauen Sie niemals direkt in das Licht, das vom Applikator und der Lampe ausgeht, da dies zu Augenverletzungen führen kann.
- Verwenden Sie eine Stunde vor der Verwendung des Geräts niemals brennbare Flüssigkeiten wie Alkohol (einschließlich Parfüm, Desinfektionsmittel oder andere alkoholhaltige Anwendungen) oder Aceton auf der Haut, da dies zu Verbrennungen der Haut führen kann.
- Behandeln Sie denselben Bereich der Haut nicht mehr als einmal pro Behandlung, da negative Auswirkungen haben kann.

Kontraindikationen

Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie:

- Ein aktives Implantat wie einen Herzschrittmacher haben oder Insulinpumpen oder ähnliche Geräte benutzen, da dies Interferenzen verursachen kann.
- Schwanger sind oder auch nur eine geringe Chance besteht, dass Sie schwanger sind oder wenn Sie stillen. Die Verwendung dieses Geräts in solchen Fällen wurde nicht getestet und kann zu einer Stimulierung der Pigmentierung führen.
- An Hautkrebserkrankungen in Bereichen leiden, in denen ein Malignitätsrisiko besteht, oder Sie sich in den letzten 3 Monaten einer Strahlen- oder Chemotherapie unterzogen haben. Die Sicherheit einer solchen Anwendung ist nicht erwiesen, und das Immunsystem kann geschwächt werden, was

- zu schweren Verletzungen führen kann.
- An Epilepsie leiden. Dies könnte einen Anfall auslösen.
 - Beschädigte oder rissige Haut oder Ausbrüche von Herpes oder Schuppenflechte im Behandlungsbereich auftreten, da eine solche Anwendung zu schweren Nebenwirkungen führen kann.
 - Im Behandlungsbereich an Keloid-Narbenbildung leiden (das Wachstum von zusätzlichem Narbengewebe, wo die Haut nach einer Verletzung verheilt ist), da die sichere Verwendung nicht erwiesen ist und zu schwerwiegenden Hautkomplikationen führen kann.
 - Wenn Sie ein photosensibilisierendes Medikament oder ein pflanzliches Heilmittel einnehmen, konsultieren Sie vor der Verwendung des Geräts einen Arzt, da die Anwendung für die Haut schädlich sein kann.
- Lichtempfindlich sind oder unter anderen Krankheiten leiden, die mit Lichtempfindlichkeit zusammenhängen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.
 - An schweren oder dekompensierten metabolischen Zuständen wie Diabetes leiden, da im Falle einer negativen Wirkung möglicherweise ein höheres Risiko für eine verzögerte Heilung und Infektion besteht.
 - Innerhalb der letzten 8 Wochen wurde im Behandlungsbereich ein Hautpeeling oder ein anderes Verfahren zur Hauterneuerung durchgeführt, da die Verwendung des Geräts unter diesen Umständen zu einer Stimulation der Pigmentierung führen kann.
- Hinweis:** Wenn Sie sich anderen ästhetischen Verfahren unterzogen haben oder sich bezüglich möglicher Nebenwirkungen unklar sind, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dies ist ein Gerät für den Heimgebrauch, mit dem unerwünschte Haare am ganzen Körper entfernt werden können (z. B. an Beinen, Armen, Achselhöhlen, Bikinizone, Rücken, Schultern, Brust und Bauch) und zur Behandlung zulässiger Gesichtsbereiche (d. h. über Oberlippe, Wange, Kieferpartie, Kinn und Nacken).

Es wird als Medizinprodukt ohne medizinische Verwendung betrachtet und hat keinen klinischen Nutzen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde speziell für Ihre persönliche Behandlung entwickelt und ist nur für den Gebrauch durch einen individuellen Benutzer zu Hause bestimmt.

RPL™ (Reactive Pulsed Light)-Technologie – Wie funktioniert sie?

RPL™ ist eine hochentwickelte Technologie, die klinisch bewährte IPL (Intense Pulsed Light) -Technologie in Kombination mit einem Hauttyp- und Hautkontaktsensor verwendet. Das vom Gerät

ausgestrahlte Licht durchdringt die Haut und wird dann vom Melaninpigment im Haarschaft absorbiert. Die durch dieses Licht erzeugte Wärme wird dann in das Follikel abgegeben, wodurch ein lokaler thermischer Effekt erzeugt wird, der auch als selektive Photothermolyse bezeichnet wird. Dieser thermische Effekt deaktiviert das Haarfollikel, was eine Verringerung des Haarwuchses bewirkt, während die umgebende Haut unbeeinflusst und unerwärmt bleibt.


Langfristige Haarreduktion-Haarwuchszyklus

Zwei Faktoren spielen bei der optimalen langfristigen Haarentfernung eine wichtige Rolle:

- **Haarwuchszyklus.** Das Haar wächst in drei Phasen: Anagen, Katagen und Telogen. Anagen ist die Wachstumsphase, während Catagen und Telogen die Ruhephasen sind. Eine dauerhafte Haarreduktion kann nur während der Anagenphase, der Wachstumsphase, erfolgen. Da das Haarwachstum

nicht synchronisiert ist, wird empfohlen, das gesamte Behandlungsprotokoll durchzuführen, um sicherzustellen, dass jedes Haar während seiner Anagen-Phase einer Behandlung ausgesetzt wird.

- **Hauttypen.** Dunklere Haut enthält mehr Melanine (dunkle Pigmente), die mit dem behandelten Haarbereich im Wettstreit um die Lichtenergieabsorption liegen. Wenn mehr Energie in die Haut aufgenommen wird, besteht ein höheres Risiko für negative Auswirkungen.



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die Behandlung mit dem Gerät beginnen. Die Gebrauchsanleitung finden Sie auch auf www.sensica.com

Benutzeranleitung

Das Gerät ist geeignet für: Beine, Arme, Achselhöhlen, Bikinizone, Rücken, Schultern, Brust, Bauch und zulässige Gesichtsbereiche (über Oberlippe, Wange, Kieferpartie, Kinn und Nacken).

Was Sie erwartet

Während Ihrer Haarentfernungsbehandlung ist Folgendes ganz normal:

- Ein Lichtblitz bei jedem Drücken der Auslösetaste – das Licht schadet den Augen nicht.
- Ein "Popp"-Geräusch bei jedem Impuls, das immer dann auftritt, wenn ein Impuls aktiviert wird.
- Ein leicht stechendes Gefühl.

Vorversuch

Vor Ihrer ersten Behandlung in einem neuen Bereich des Körpers empfehlen wir Ihnen, Ihre Haut in diesem Bereich zu testen, um

festzustellen, wie Ihre Haut auf die Behandlung mit dem Gerät reagiert, und um das optimale Energielevel für jeden Behandlungsbereich zu bestimmen. Unterschiedliche Körperbereiche können unterschiedlich empfindlich sein und daher unterschiedliche Energielevels benötigen.

Der Vorversuch soll die Reaktion Ihrer Haut auf die Behandlung mit dem Gerät bestimmen und Ihnen helfen, den optimalen Energielevel für jeden Behandlungsbereich einzustellen.

Führen Sie einen Vorversuch für jeden Hautbereich 24 Stunden vor der eigentlichen Behandlung durch.

Hinweis: Behandeln Sie nicht gesamte Behandlungsbereiche mit einem Energielevel, den Sie vorher nicht getestet haben!

1. Bereiten Sie Ihre Haut wie in Schritt 1: **"Bereiten Sie den Bereich vor, den**

Sie behandeln möchten" beschrieben vor.

2. Wählen Sie den niedrigsten Energielevel und lösen Sie einen Blitz aus.
3. Sie können den Energielevel erhöhen, solange es sich angenehm anfühlt. Sie können dies bis zum maximalen Energielevel fortsetzen, sofern Sie keine Beschwerden verspüren. Jeder Energielevel sollte auf einem neuen Hautfleck getestet werden (Blitze überlappen sich nicht).
4. Wenn Sie sich nicht wohl fühlen oder Nebenwirkungen wie starke Rötungen oder Blasenbildung bemerken, brechen Sie den Test sofort ab!
5. Wenn nach 24 Stunden keine nachteiligen Hautreaktionen auftreten, können Sie eine vollständige Behandlung mit dem höchsten von Ihnen getesteten angenehmen Energielevel durchführen.

**Wichtiger Hinweis:**

Versuchen Sie, die Impulse nicht zu überlappen – wiederholte Impulse an der gleichen Stelle können das Risiko von unerwünschten Wirkungen erhöhen.

Beginn der Behandlung

Schritt 1: Bereiten Sie den Bereich vor, den Sie behandeln möchten

1. Entfernen Sie alle Schmuckstücke.
2. Stellen Sie sicher, dass die Haare im Behandlungsbereich rasiert oder getrimmt sind. Wachsen, epilieren oder zupfen Sie KEINE Haare im behandelten Bereich vor der ersten Behandlung oder zwischen den Behandlungen, da dadurch der Haarstamm entfernt wird, der die Lichtenergie während der Behandlung absorbiert.
3. Reinigen Sie die Haut von Puder-, Creme-, Make-up-, Antitranspirant- oder Deodorantresten und tupfen Sie die Haut trocken.
4. Verwenden Sie niemals entzündbare Flüssigkeiten wie Alkohol (einschließlich Parfüms, Desinfektionsmittel oder andere Mittel, die Alkohol enthalten) oder Aceton, um die Haut in der Stunde vor der Verwendung des Geräts zu reinigen, da dies zu Hautverbrennungen führen kann.

Schritt 2: Bedienung des Geräts

Dieses Gerät ist mit einem einzigartigen intelligenten eingebauten Hautsensor ausgestattet, der sich unter dem Behandlungsfenster befindet.

Diese einzigartige Sicherheitsfunktion ist während der Behandlung ständig aktiv und verhindert, dass ein Blitz in Bereichen auftritt, in denen Ihre Haut zu dunkel oder zu gebräunt ist, auch wenn Ihr allgemeiner Hauttyp heller ist.


- 1 EIN/AUS-Taste und Energielevel-Taste
- 2 1-3 Energielevel-Anzeige
- 3 Behandlungsfenster
- 4 Hauttyp- und Hautkontaktsensor
- 5 Stromversorgungsbuchse



Wichtig! Verwenden Sie während der Verwendung des Geräts keine Creme oder Gel, da dies den normalen Betrieb beeinträchtigen kann.

1. Stecken Sie das Netzteil in den Sockel des Geräts.
2. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in eine Steckdose. Die Standby-Anzeige leuchtet blinkend grün.
3. Schalten Sie das Gerät ein. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird es automatisch auf die niedrigste Energiestufe (1) eingestellt und die Energiestufenanzeige leuchtet konstant grün. Ändern Sie die Energiestufen manuell, indem Sie die Energiewahltaste ON/OFF drücken, um die

Energiestufe entsprechend Ihrem Komfortniveau zu verringern oder zu erhöhen, wie durch den Vortest ermittelt. Mit jedem Drücken wird die Energie von der niedrigeren Stufe zur höheren geändert, so dass insgesamt 3 verschiedene Energiestufen zur Verfügung stehen.

4. Die Anzeigen der Energiestufen leuchten entsprechend der gewählten Energiestufe grün auf (z. B. bei Energiestufe 1 leuchtet eine grüne Lampe, bei Energiestufe 2 leuchten zwei grüne Lampen usw.).
5. Legen Sie das Behandlungsfenster fest auf Ihre Haut und drücken Sie die Auslösetaste , um einen Blitz auszulösen. Bewegen Sie das Gerät nach jedem Blitz an die nächste Stelle.
6. Nach jedem Blitz benötigt das Gerät 1-3 Sekunden, um für den nächsten Blitz bereit zu sein. Der Sicherheitssensor löst keinen Blitz aus, wenn:
 - Wenn das Gerät nicht richtig auf die

Haut aufgesetzt ist. In diesem Fall leuchtet die Statusanzeige "kurzzeitig" orange.

- Ihr Hautton ist zu dunkel/gebräunt. In diesem Fall leuchtet die Statusanzeige kurzzeitig rot.
7. Schalten Sie das Gerät nach der Behandlung durch Drücken der Taste EIN/AUS aus. Ziehen Sie nach jeder Behandlung den Netzstecker des Geräts aus dem Stromnetz.

Standby-Modus

Wenn das Gerät länger als 3 Minuten inaktiv ist, schaltet das Gerät in den STANDBY-Modus zurück. Dies wird durch ein blinkendes grünes Licht angezeigt. Drücken Sie die Taste ON/OFF, um in den Behandlungsmodus zurückzukehren.

Stampf- Oder Gleitmodus

Es gibt zwei empfohlene Methoden für Behandlungen: Stampfen oder Gleiten.

- **Für den Stampfmodus** setzen Sie das Gerät auf die Haut, drücken einen Blitz und lassen ihn wieder los. Diese Behandlung wird

vor allem für kleine Bereiche wie Gesicht, Bikinizone und Achselhöhlen empfohlen.

- **Für den Gleitmodus** oder kontinuierliche Blitze halten Sie die Auslösetaste gedrückt und beginnen Sie, das Gerät mit jedem Blitz zur nächsten Stelle zu bewegen, ohne es von der

Haut zu lösen. Das Gerät lädt sich sofort wieder auf und ist bereit für den nächsten Blitz. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der gesamte Behandlungsbereich abgedeckt ist. Diese Methode wird für größere Flächen wie z. B. die Beine empfohlen.

Statusanzeige	Status	Beschreibung
Kein Licht	AUS	Gerät funktioniert nicht (nicht an die Stromversorgung angeschlossen).
Dauerhaftes grünes Licht	EIN	Gerät ist bereit für die Blitzabgabe
Blinkendes grünes Licht	Standby	Das Gerät befindet sich im Standby-Modus (vor dem Einschalten oder wenn es 3 Minuten lang unbeaufsichtigt bleibt).
Kurzes orangefarbenes Licht	Blitz blockiert	Das Gerät hat keinen vollen Hautkontakt – es wird kein Blitz abgegeben.
Blinkendes orangefarbenes Licht	Fast am Ende der Produktlebensdauer	Zeigt das Ende der Lampenlebensdauer an.
Momentan rotes Licht	Blitz blockiert	Die Haut im behandelten Bereich ist zu dunkel – es wird kein Blitz abgegeben.

Empfohlene Behandlung:

Für beste Ergebnisse sollten Sie das Gerät nach der empfohlenen Behandlung konsequent verwenden.

Körperbehaarung:

Haarentfernungsbehandlungen **1 – 4** werden im Abstand von zwei Wochen erfolgen.

Haarentfernungsbehandlungen **5 – 8** werden im Abstand von vier Wochen erfolgen.

Gesichtshaare:

Haarentfernungsbehandlungen **1 – 5** werden im Abstand von zwei Wochen erfolgen.

Haarentfernungsbehandlungen **6 – 8** werden im Abstand von vier Wochen erfolgen.

Um das Ergebnis nach Abschluss des Behandlungsprotokolls zu erhalten, empfehlen wir, einmal im Monat oder nach Bedarf eine Behandlung durchzuführen.

Was Sie erwarten können:

Verschiedene Personen und unterschiedliche Behandlungsbereiche reagieren möglicherweise nicht gleichermaßen auf die RPL-Technologie.

Es kann bis zu 3-4 Behandlungen (6-8 Wochen) dauern, bis die Ergebnisse

angezeigt werden. Das Haar wächst bis zu zwei Wochen nach der Behandlung weiter. Wenn Sie jedoch das vollständige Behandlungsprotokoll durchlaufen, fallen die Haare auf natürliche und allmähliche Weise aus.

Die Anzahl der Behandlungen, die erforderlich sind, um langfristige Ergebnisse zu erzielen, variiert von Benutzer zu Benutzer und von Behandlungsbereich zu Behandlungsbereich und hängt von Faktoren wie Alter, Haarfarbe und Hautton ab.

Sobald das Behandlungsprotokoll abgeschlossen ist, sollten Sie eine weitere Verringerung des Haarwuchses feststellen. Das verbleibende Haar sollte feiner und heller sein.

Anmerkungen

- Es wird empfohlen, die höchste Energieeinstellung zu verwenden, die Sie beim Vorversuch als angenehm empfunden haben. Beachten Sie, dass Gesichtsbehandlungen bei mittlerer (2) oder niedriger (1) Energie durchgeführt werden sollten.

- Für hellere Haarfarben sind möglicherweise mehr Behandlungen erforderlich, um Ergebnisse zu erzielen.
- Dieses Gerät ist auch für Männer geeignet. Für männliche Körperhaare, insbesondere auf der Brust, sind jedoch mehr Behandlungssitzungen erforderlich.




Verwenden Sie das Gerät niemals um oder in der Nähe Ihrer Augen.

Zulässige Gesichtsbereiche

Die Gesichtshaut ist ein empfindlicher Bereich, der besondere Vorsicht und Sorgfalt erfordert. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig befolgen, um negative Auswirkungen zu vermeiden. Es wird empfohlen, zuerst eine Körperbehandlung durchzuführen und das Gerät kennenzulernen, bevor Sie zur Gesichtsbehandlung übergehen.

Dieses Gerät kann zur Behandlung von Gesichtsbereichen unterhalb der Wangenlinie, d. h. oberhalb der Oberlippe, auf Wange, Kieferpartie, Kinn und Nacken verwendet werden.



Warnungen!

- Wenn Sie dieses Gerät zur Behandlung von Gesichtsbereichen verwenden, verwenden Sie keine Energielevels, die das mittlere Niveau überschreiten, da es die Wahrscheinlichkeit von unerwünschten Ereignissen erhöhen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Gesicht über der Wangenlinie oder in der Nähe von Augen, Augenbrauen und Wimpern, da dies zu schweren Augenschäden führen kann.
- Vermeiden Sie Nasenlöcher und Lippen, da diese Bereiche empfindlicher sind.
- Die Haut im unteren Drittel des Nackens ist empfindlicher. Achten Sie besonders darauf, dass sich die Behandlungsbereiche nicht überschneiden.

Hinweis:

Gesichtshaar kann hormonell sein und daher sind unter Umständen mehr Behandlungseinheiten erforderlich, um eine dauerhafte Haarreduktion zu erreichen.



Für männliche Benutzer:

Vorsicht bei der Behandlung des Bartbereichs; Die Dichte der Haare bedeutet eine große Menge Melanin, die die Lichtenergie während der Behandlung absorbiert.

Mögliche negative Auswirkungen

Wenn Sie das Gerät gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwenden, sind negative Auswirkungen selten. Jedes ästhetische Verfahren kann jedoch ein gewisses Maß an negativen Reaktionen bewirken (wie in der folgenden Tabelle dargestellt). Falls negative Reaktionen auftreten, beenden Sie die Verwendung des Geräts und wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Arzt.

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten leichten negativen Reaktionen sollten innerhalb weniger Stunden spontan gelindert werden.

Ausmaß negativer Auswirkungen	Häufigkeit negativer Auswirkungen	Negative Auswirkungen
Gering	Häufig	Hautreizung Hautrötung Hautempfindlichkeit
Moderat	Selten	Hautverbrennungen Narbenbildung Pigmentveränderungen Übermäßige Rötung und Schwellung
Schwerwiegend	Sehr selten	Infektion Blutergüsse

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Gerät aufgetreten ist, sollte uns (über den Kundendienst) und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, gemeldet werden.

Pflege Nach Der Behandlung

- Nach der Behandlung können Sie eine beruhigende Lotion verwenden
- Vermeiden Sie Peeling- und Bleichcremes oder ähnliche Produkte für mindestens 24 Stunden, da dies die behandelte Haut reizen kann.
- Vermeiden Sie direkte Sonnenexposition für mindestens 2 Wochen nach der Behandlung. Wenn kürzlich behandelte Haut während dieses Zeitraums Sonnenlicht ausgesetzt war, verwenden Sie eine Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor von 30 oder höher.

Reinigung Und Lagerung

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät ausschalten und den Stecker ziehen, bevor sie es reinigen und lagern.
2. Um maximale Leistung zu gewährleisten, es wird empfohlen, das Behandlungsfenster nach jeder Behandlungseinheit zu reinigen, indem Sie es mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen.
3. Wenn sich Schmutz oder Ablagerungen auf dem Behandlungsfenster befinden, reinigen Sie das Behandlungsfenster. Wenn Sie das Gerät nicht reinigen können, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
4. Verwenden Sie niemals Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten, da diese das Gerät beschädigen und Sicherheitsrisiken verursachen können.
5. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Fehlerbehebung

<p>Wenn das Gerät sich nicht einschalten lässt:</p>	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass das Netzteil richtig an das Gerät und die Steckdose angeschlossen ist.• Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose mit Strom versorgt ist.
<p>Wenn das Gerät keinen Impuls auslöst:</p>	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Gerät und der Haut voller Kontakt besteht. Die Auslösetaste aktiviert einen Blitzimpuls nur, wenn das Gerät vollen Kontakt mit der Haut hat.• Stellen Sie sicher, dass der Bereich, den Sie behandeln möchten, nicht zu klein, gekrümmt oder knochig ist. Das gesamte Behandlungsfenster sollte den Behandlungsbereich berühren. Das Auseinanderziehen der Haut kann helfen, dies zu erreichen.• Wenn der vom Hauttyp- und Kontaktsensor identifizierte Hautton zu dunkel ist, wird die Blitzaktivierung blockiert und die Statusanzeige leuchtet „kurzzeitig“ rot.
<p>Im Fall eines allgemeinen Fehlers:</p>	<ul style="list-style-type: none">• Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose ziehen, 10 Sekunden warten und es dann wieder anschließen. Versuchen Sie dann, das Gerät nach dem Zurücksetzen einzuschalten.• Im Falle einer Impulsverzögerung nach der Neueinstellung des Geräts auf einen anderen Behandlungsbereich sollten Sie in Betracht ziehen, die Behandlung in einer kühleren Umgebung durchzuführen. In einer warmen Umgebung werden die Impulse möglicherweise langsamer abgegeben.• Bei Schmutz oder Ablagerungen am Behandlungsfenster sollten Sie das Behandlungsfenster gemäß dem Reinigungsabschnitt reinigen. Wenn Sie den Bereich nicht sauber bekommen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Wenn das Problem nicht behoben ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Kundendienst

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie auf der hinteren Umschlaginnenseite.

Spezifikationsparameter des Geräts

Hersteller:

ELG trade Ltd., Adresse.

Emittiertes Lichtspektrum:

475 [nm] bis 1200 [nm] max.

Pulsdauer:

5 [J/cm²]

Auswählbare Energielevels:

3 Levels

Behandlungsbereich (Fenster):

3 [cm²]

Geschwindigkeit:

1 Blitz alle 3 Sekunden;

Externe Stromversorgung:

12[V], 1.8[A], 21.6[W]

100 – 240 [VAC], 50 – 60[Hz]

Gewicht und Größe des Geräts:

179 [gr], 179 X 45 X 60 [mm]

6.3 [Oz], 7.1 X 1.77 X 2.4 [in]

Durchschnittlicher aktiver

Wirkungsgrad:

87.1%

Wirkungsgrad bei niedriger Ladung (10 %):

81.9%

Technologie:

Home use IPL (IPL für den Heimgebrauch)

Lagerungsanweisungen:

Lagerungs- und Transportbedingungen	
Temperatur	-10°C bis 70°C (14°F bis 158°F)
Luftfeuchtigkeit	0 bis 90% RH bei 55°C (131°F)
Druck	Nicht kondensierend

Betriebsbedingungen	
Temperatur	10°C bis 40°C (50°F bis 104°F)
Luftfeuchtigkeit	30% bis 70% RH
Maximale Betriebshöhe	10 000 ft.

Beschriftung

Modell: IPL010

Deutsch



Doppelisolierung



Gebrauchsanweisung konsultieren



Wiederverwendung für elektronische und elektrische Altgeräte



Unsere Produkte und Verpackungen sind wiederverwertbar, werfen Sie sie nicht weg!



Von Augen fernhalten



Bitte lesen Sie alle Warnungen und Sicherheitsmaßnahmen vor der Verwendung



Verwenden Sie das Gerät nicht auf gebräunter Haut oder nach Sonnenexposition



Lassen Sie das Gerät nicht nass werden. Von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern fernhalten. Trocken halten

IP2X: Gegenstände mit einem Durchmesser von 12,5 mm dürfen nicht eindringen.

IP22

IPX2: Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Auswirkungen haben.



Warnung: optische Strahlung



Índice

Beschriftung	46
Precauciones	48
Advertencias	53
Contraindicaciones	54
Uso previsto	55
Tecnología RPL™ (Luz Pulsada Reactiva)-¿Cómo funciona?	56
Instrucciones para el Usuario	57
Prueba preliminar	57
Sobre los Primeros pasos	58
Paso 1: Prepare el área que desea tratar	58
Paso 2: Funcionamiento del dispositivo	59
Limpieza y almacenamiento	66
Solución de problemas	67
Servicio de atención al cliente	68
Parámetros de las especificaciones del dispositivo	68

Precauciones

- No debe ser utilizado por personas menores de 18 años.
- MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión de adultos.
- No se recomienda el uso de este dispositivo en cabellos grises, rojos o muy claros, ya que se ha demostrado que es menos eficaz en estos colores de cabello.
- El dispositivo puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y

conocimiento, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y que comprendan los peligros involucrados.

- ¡ADVERTENCIA! En caso de no seguir las instrucciones es posible que cause daño a los ojos (que puede resultar en la pérdida de la visión) o a la piel. Lea y siga las instrucciones.
- ¡ADVERTENCIA! La piel puede verse dañada después de una aplicación superficial prolongada o repetida en un mismo sitio.
- ¡ADVERTENCIA! No anule los mecanismos de seguridad internos del dispositivo.
- No coloque, guarde ni use el dispositivo cerca de la bañera, ducha, lavabos u otros

contenedores de agua pues puede conducir a electrocución.

- No abra ni arregle el dispositivo pues puede entrar en contacto con componentes eléctricos peligrosos. ya que puede causar serios daños al cuerpo.
- No deje el dispositivo sin vigilancia cuando esté enchufado, ya que existe el riesgo de electrocución.
- No utilice el dispositivo si alguna de sus partes o accesorios: no funcionan correctamente, parecen dañados, rotos, sueltos, faltantes o mojados o si ve o siento olor a humo.
- No use el dispositivo con una fuente de energía diferente de la proveída con el dispositivo. Esto

puede perjudicar la unidad y hacer que deje de funcionar. No use adaptadores DC no autorizados por el productor. En el caso de daño al cable de energía, solamente el productor o un distribuidor autorizado debe cambiarlo. Comuníquese con el Servicio al Cliente para mayor asistencia.

- Antes de utilizar este dispositivo, asegúrese de que esté limpio, seco e intacto. Las instrucciones de limpieza se detallan en la sección Limpieza y Almacenamiento.

Nota: La depilación con láser o luz pulsada intensa puede aumentar el crecimiento del vello en algunas personas. Con base en los datos actuales, los grupos de mayor riesgo para esta respuesta son las mujeres de origen mediterráneo, del Medio Oriente y del sur de Asia, cuyos tratamientos son en el rostro y el cuello.

¿Quién NO debe usar el dispositivo?

Lea detenidamente la siguiente información antes de comenzar un tratamiento con el dispositivo. Si aún tiene dudas o no está seguro de que el dispositivo sea seguro para su uso, consulte a su médico.

Advertencias

NO use el dispositivo:

- Si usted tiene piel demasiado oscura (vea la escala de la tonalidad de la piel a seguir). La piel muy oscura puede absorber demasiada energía de luz y por lo tanto, es más propensa a lesiones (Por ejemplo: quemaduras, decoloración o cicatrización).
- Si tiene manchas marrones o negras como marcas de nacimiento, lunares o ampollas en la zona de tratamiento.
- Directamente en el área de los pezones, genitales o alrededor del ano, donde la piel puede ser más oscura/o donde puede haber mayor densidad capilar.
- Sobre membranas mucosas como: fosas nasales, labios de la boca, párpados y orejas
- Sobre perforaciones o cualquier artículo de metal como aretes o joyas en el área a tratar, ya que puede causar quemaduras.
- Sobre áreas con tatuajes o maquillaje permanente,

Color de piel



Tono de vello



cubra los tatuajes o el maquillaje permanente con un emplasto blanco antes del tratamiento. No utilice el dispositivo directamente sobre el tatuaje o el maquillaje permanente, incluso cuando lo haya cubierto.

Además:

- Nunca mire directamente a la luz que proviene del aplicador y la lámpara, ya que puede causar lesiones en los ojos.
- No utilice nunca líquidos inflamables como alcohol (incluidos los perfumes, desinfectantes y otros productos que los contengan) o acetona en la piel una hora antes de usar el dispositivo, pues puede causar quemaduras en la piel.
- No trate la misma área de la piel más de una vez por tratamiento, ya que puede causar efectos adversos.

Contraindicaciones

NO use el dispositivo si:

- Tiene un implante activo como un marcapasos, bomba de insulina o dispositivos similares,

ya que puede causar interferencia.

- Está embarazada, tiene posibilidades de quedar embarazada o está amamantando, ya que el dispositivo no se probó en mujeres embarazadas o en lactancia y podría estimular la pigmentación.
- Tiene cáncer de piel, áreas en riesgo de malignidad o si ha recibido quimioterapia/radioterapia en los últimos 3 meses, ya que no se ha establecido la seguridad de dicho uso y el sistema inmune puede verse comprometido, lo que puede provocar lesiones graves.
- Sufre de epilepsia, ya que el uso del dispositivo podría desencadenar una convulsión.
- Su piel está dañada o lesionada, o tiene antecedentes de brote de herpes o psoriasis en el área de tratamiento, ya que dicho uso puede provocar efectos secundarios graves.
- Sufre de formación de cicatriz queloide (crecimiento de tejido

cicatricial adicional donde la piel ha sanado después de una lesión) en el área de tratamiento, ya que dicho uso no se ha establecido y puede dar lugar a complicaciones graves de la piel.

- Si está tomando un medicamento foto sensibilizante o un remedio a base de hierbas, consulte a un médico antes de usar el dispositivo, ya que la aplicación puede ser dañina para la piel.
- Es fotosensible o tiene otras enfermedades relacionadas con la sensibilidad a la luz, ya que el uso del dispositivo en estas condiciones puede provocar lesiones graves.
- Padece de afecciones metabólicas severas o descompensadas, como diabetes, ya que puede causar un mayor riesgo de sanación tardía e infección en caso de un efecto adverso.
- Se ha sometido a una exfoliación cutánea u otros procedimientos de rejuvenecimiento cutáneo en las últimas 8

semanas en el área de tratamiento, ya que el uso del dispositivo puede provocar la estimulación de la pigmentación en esta circunstancia.

Nota: Si se ha sometido a otros tratamientos estéticos o si tiene dudas con respecto a los posibles efectos secundarios, consulte a su médico antes de utilizar el dispositivo.

Uso previsto

Este es un dispositivo de uso doméstico destinado a la eliminación de vello no deseado en todo el cuerpo (por ejemplo, piernas, brazos, axilas, línea del bikini, espalda, hombros, pecho y estómago) y en áreas faciales permitidas (es decir, por encima del labio superior, mejilla, mandíbula, mentón y cuello).

Se considera un dispositivo médico sin uso médico y no tiene beneficio clínico.

Nota: este dispositivo está especialmente diseñado para su propio tratamiento personal y está destinado a un único usuario y solo para uso doméstico.

Tecnología RPL™ (Luz Pulsada Reactiva)- ¿Cómo funciona?

RPL™ es una tecnología avanzada que utiliza la tecnología clínicamente probada IPL (Luz Pulsada Intensa) que utiliza un sensor que detecta el tono de piel y el contacto con la piel. La luz que se emite del dispositivo penetra en la piel y luego el pigmento de melanina en el tallo del cabello la absorbe. El calor que produce esta luz entra en el folículo y genera un efecto térmico local, también conocido como fototermólisis selectiva. El efecto térmico inhabilita el folículo piloso, lo que provoca una reducción en el crecimiento del cabello y deja la piel circundante intacta y fresca.


Reducción del vello a largo plazo: ciclo de crecimiento del vello

Dos factores desempeñan un papel importante en la reducción óptima del vello a largo plazo:

- **Ciclo de crecimiento del vello.** El crecimiento del vello implica tres fases: Anágena, catágena y

telógena. Anágena es la fase de crecimiento, mientras que la catágena y telógena son las fases de reposo. La reducción permanente del vello solo puede ocurrir en la fase anágena, la fase de crecimiento. Dado que el crecimiento del cabello no está sincronizado, se recomienda completar el protocolo de tratamiento completo para garantizar que cada vello quede expuesto al tratamiento durante su fase anágena.

- **Tonos de piel.** La piel más oscura contiene más melanina, que compite con el vello focalizado para la absorción de energía. Cuando la piel absorbe más energía, existe un mayor riesgo de efectos adversos.





Asegúrese de leer cuidadosamente esta guía del usuario antes de empezar a usar este dispositivo. La guía del usuario también puede encontrarla en www.sensica.com

Instrucciones para el Usuario

El dispositivo es adecuado para usar en: piernas, brazos, axilas, línea del bikini, espalda, hombros, pecho, estómago y áreas faciales permitidas (arriba del labio superior, mejillas, mandíbula, mentón y cuello).

Qué debe esperar

Durante su tratamiento, es normal experimentar:

- Un destello de luz cada vez que presiona el botón de activación: la luz que se emite no dañará sus ojos.
- Un chasquido con cada destello de luz.
- Una sensación leve y punzante.

Prueba preliminar

Antes de su primer tratamiento en cada área nueva del cuerpo, le recomendamos que pruebe su piel en esa área, para determinar la reacción de su piel al tratamiento con el dispositivo y ayudarlo a establecer el nivel de energía óptimo para cada área tratada; diferentes áreas del cuerpo pueden tener diferente sensibilidad y, por lo tanto, puede requerir diferentes niveles de energía.

24 horas antes del primer tratamiento completo, realice una prueba preliminar en un parche oculto de piel para el área que desea tratar.

Nota: ¡No trate áreas completas con niveles de energía que no haya probado antes!

1. Prepare su piel como se describe a continuación en el Paso 1: **"Prepare el área que desea tratar"**.
2. Seleccione el nivel de energía más bajo y emita un destello.
3. Puede aumentar el nivel de energía siempre y cuando se sienta cómodo. Puede continuar haciéndolo hasta

el nivel máximo de energía, a menos que comience a experimentar molestias.

Cada nivel de energía debe probarse en un nuevo parche de piel (no superponga los destellos).

4. Si no se siente cómodo o ve efectos adversos como enrojecimiento severo o ampollas, detenga la prueba de inmediato.
5. Si no hay reacciones adversas en la piel después de 24 horas, puede proceder con un tratamiento completo con el nivel de energía más alto en el cual se haya sentido cómodo en la prueba.



Nota Importante: Trate de no superponer los pulsos: los pulsos repetidos en el mismo lugar pueden aumentar la posibilidad de efectos adversos.

Sobre los Primeros pasos


Paso 1: Prepare el área que desea tratar

1. Quite todas sus joyas
2. Asegúrese de que el vello de su piel en el área de tratamiento esté afeitado o recortado. NO encerar, depile el cabello en el área tratada antes del primer tratamiento o entre tratamientos, ya que esto eliminará el tallo del cabello que absorbe la energía luminosa durante el tratamiento.
3. Limpie la piel de cualquier residuo de polvos, cremas, maquillaje, antitranspirantes o desodorantes y luego seque la piel con palmaditas.
4. No utilice nunca líquidos inflamables como alcohol (incluidos los perfumes, desinfectantes y otros productos que los contengan) o acetona en la piel una hora antes de usar el dispositivo, pues puede causar quemaduras en la piel.

Paso 2: Funcionamiento del dispositivo

Este dispositivo está equipado con un sensor de tono de piel, integrado e inteligente, ubicado debajo de la ventana de tratamiento.

Este elemento de seguridad funciona continuamente durante el tratamiento y previene el flash en áreas en las cuales su piel es demasiado oscura o bronceada, también si su tono de piel es más claro.




Español

Importante: No use cualquier crema o gel durante el uso del dispositivo. Esto puede impedir el funcionamiento normal.

1. Insertar la fuente de alimentación en la base del dispositivo.
2. Conectar la fuente de alimentación a la tomada de electricidad. El indicador se iluminará parpadeando en verde.
3. Encienda el dispositivo. Cuando el dispositivo funcione estará ajustado automáticamente al mínimo nivel de energía (1) y la pantalla de nivel de energía mostrará luz verde constante. Cambie el nivel de energía manualmente, presionando el botón de selección de energía ON/OFF, para incrementar o disminuir el nivel de energía de acuerdo con si nivel de confort, como fue

determinado en la prueba preliminar. Cada apretón cambiará la energía del nivel bajo hasta el nivel más alto, en total 3 niveles de energía.

4. Los indicadores de la pantalla de nivel de energía se iluminarán con luz verde, de acuerdo con el nivel elegido (Por ejemplo: en el nivel 1 se iluminará una luz verde; en el nivel 2 se iluminarán dos luces verdes etc.).
5. Coloque la ventana de tratamiento en el área de tratamiento deseada, asegurándose de que haga pleno contacto con la piel y presione el botón de disparo (marcado como ) para liberar un frasco.
6. Después de cada flash, mueva el dispositivo al siguiente lugar. Después de cada flash, el dispositivo tardará de 1 a 3 segundos en estar listo para el siguiente flash. El sensor de seguridad que no disparará un flash si:
 - El dispositivo no se aplica correctamente a la piel. En este caso,

el indicador de estado se volverá naranja "momentáneamente".

- Su tono de piel es demasiado oscuro o bronceado. En este caso, el indicador de estado se volverá rojo "momentáneamente".
7. Después del tratamiento apague el dispositivo presionando el botón ON/OFF. Desligue de la tomada después de todo tratamiento.

Modo Standby

Cuando la unidad se deja inactiva durante más de 3 minutos, el dispositivo volverá al modo STANDBY. Esto se indica mediante una luz verde parpadeante. Presione el botón ON/OFF para volver al modo de tratamiento.

Modo Stamp o Glide

Hay dos métodos recomendados para los tratamientos: Stamp o Glide.

- **Para el modo STAMP**, coloque el dispositivo sobre la piel, presione y suelte un flash. Este tratamiento es el más recomendado para

áreas pequeñas como la cara, la línea del bikini y las axilas.

- **Para el modo GLIDE** o destellos continuos, mantenga presionado el botón disparador y comience a mover el dispositivo con cada destello al siguiente punto

sin despegarlo de la piel. El dispositivo se recargará inmediatamente y estará listo para el próximo flash. Repita el proceso hasta cubrir toda el área de tratamiento. Este método se recomienda para áreas más grandes como las piernas.

Indicador de estado	Estado	Descripción
Sin luz	APAGADO	El dispositivo no funciona (no está conectado a la fuente de alimentación)
Luz verde Fija	ENCENDIDO	El destello está listo para ser emitido.
Luz verde intermitente	Modo de espera	El dispositivo está en modo de espera (antes de encenderlo y cuando lo deja sin usar durante 3 minutos).
Luz naranja momentánea	Destello bloqueado	El dispositivo no está en contacto total con la piel: no se emitirá ningún destello.
Luz naranja intermitente	Cerca del final de la vida	Indica cuando se acerca el final de la vida útil de la lámpara.
Luz roja momentánea	Destello bloqueado	La piel del área tratada es demasiado oscura; no se emitirá ningún destello.

Tratamiento recomendado:

Para obtener resultados óptimos, debe utilizar el dispositivo de forma constante siguiendo el tratamiento recomendado.

Vello del cuerpo:

1 a 4 tratamientos de depilación con dos semanas de diferencia

5 a 8 tratamientos de depilación con cuatro semanas de diferencia.

Vello facial:

1 a 5 tratamientos de depilación con dos semanas de diferencia

6 a 8 tratamientos de depilación con cuatro semanas de diferencia.

Para mantener los resultados después de completar el protocolo de tratamiento, recomendamos realizar un tratamiento una vez al mes, o según sea necesario.

Qué debe esperar:

Diferentes personas y diferentes áreas de tratamiento podrían no reaccionar de igual manera a la tecnología RPL.

Podría tomar hasta 3 a 4 tratamientos (6 a 8 semanas)

antes de que se puedan ver los resultados iniciales. El vello continuará creciendo hasta dos semanas después de una sesión de reducción de cabello. Sin embargo, a medida que avance en el protocolo de tratamiento completo, el vello se caerá de forma natural y gradual.

El número de sesiones necesarias para lograr resultados a largo plazo difiere entre usuarios y entre áreas de tratamiento y depende de factores como: edad, color de pelo y tono de piel.

Una vez que se completa el protocolo de tratamiento, debería ver una mayor reducción del crecimiento del pelo. Los pelos restantes deben ser más finos y de color más claro.

Notas:

- Se recomienda utilizar el ajuste de energía más alto que haya encontrado cómodo durante la prueba preliminar. Tenga en cuenta que los tratamientos faciales deben realizarse a niveles de energía medios (2) o bajos (1).
- Los colores de vello más claros pueden requerir

más tratamientos para ver resultados.

- Este dispositivo puede ser utilizado por hombres. Sin embargo, el vello corporal masculino, especialmente en el pecho, necesitará más sesiones de tratamiento.

Tratamiento facial permitido

La piel del rostro es un área sensible que requiere especial cuidado y precaución. Asegúrese de seguir todas las instrucciones y precauciones de seguridad cuidadosamente para evitar efectos adversos. Se recomienda que primero use el dispositivo para tratamiento corporal y lo conozca antes de realizar tratamientos faciales.

Este dispositivo se puede usar para tratar todas las áreas faciales **debajo de la línea de la mejilla**, como: arriba del labio superior, mejilla, mandíbula, mentón y cuello.



Nunca use el dispositivo alrededor o cerca de sus ojos.

¡Advertencias!

- Al usar este dispositivo para tratar áreas faciales, no use niveles de energía que excedan el nivel medio, ya que puede aumentar la posibilidad de eventos adversos.
- No use el dispositivo en el rostro sobre la línea de la mejilla o alrededor de los ojos, las cejas y las pestañas, ya que esto podría causar daños oculares graves.
- Evite las fosas nasales y los labios, ya que estas áreas son más sensibles.
- La piel en el tercio inferior del cuello es más sensible. Tenga mucho cuidado y evite la superposición de áreas de tratamiento.

Nota: El vello facial puede ser hormonal y, como tal, es posible que necesite más sesiones para lograr una reducción permanente del vello.

Para hombres: Tenga cuidado al tratar el área de la barba; la densidad del crecimiento del vello se traduce en una gran cantidad de melanina que absorbe el calor durante el tratamiento.



Posibles efectos secundarios

Cuando se utiliza este dispositivo de acuerdo con las Instrucciones de uso, los efectos secundarios son poco comunes.

Sin embargo, algunas personas pueden experimentar una ligera molestia durante el uso; esto es normal.

Los efectos adversos leves enumerados en la siguiente tabla deben aliviarse espontáneamente en unas pocas horas.

En caso de que experimente un mayor grado de efectos adversos (como se enumeran en la siguiente tabla), deje de usar el dispositivo y consulte a su médico si es necesario.

Gravedad del efecto adverso	Frecuencia del efecto secundario	Efectos secundarios
Leve	Común	Irritación de la piel Enrojecimiento de la piel Sensibilidad de la piel
Moderado	Poco común	Quemaduras de la piel Cicatrices Cambios pigmentarios Enrojecimiento excesivo e hinchazón
Grave	Muy poco común	Infección Moretones

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo debe informárnoslo (a través del servicio de Atención al cliente) y a la autoridad competente del Estado miembro en el que reside.

Cuidados después del tratamiento

- Después del tratamiento, puede usar una loción calmante.
- Evite usar cremas para peeling y blanqueamiento o productos similares durante al menos 24 horas, ya que esto irrita la piel tratada.
- Evite la exposición directa al sol durante al menos 2 semanas después del tratamiento. Si expone la piel tratada recientemente a la luz solar durante este período de tiempo, aplique protector solar de SPF 30 o superior.

Limpieza y almacenamiento

1. Asegúrese de apagar y desconectar el dispositivo antes de limpiarlo y guardarlo.
2. Recomendamos limpiar el área de la ventana de tratamiento después de cada sesión con un paño seco y limpio.
3. Si hay suciedad o residuos en la ventana de tratamiento, límpiela. Si no puede limpiar el dispositivo, comuníquese con nuestro Servicio de atención al Cliente.
4. No utilice nunca agua u otros líquidos de limpieza, ya que pueden dañar el dispositivo y provocar riesgos para la seguridad.
5. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.

Solución de problemas

Si el dispositivo no se enciende:	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la fuente de alimentación esté conectada correctamente al dispositivo y a la toma de corriente.• Asegúrese de que la toma eléctrica tiene corriente.
Si el dispositivo no activa un pulso:	<ul style="list-style-type: none">• Verifique que haya pleno contacto entre el dispositivo y su piel. El botón de activación activará un pulso solo cuando el dispositivo entre en pleno contacto con la piel.• Verifique que el área que intenta tratar no sea demasiado pequeña, curva u ósea. Toda la ventana de tratamiento debe tocar el área de tratamiento. Estirar la piel plana puede ayudar a lograrlo.• Si el tono de piel identificado por el sensor detector de tono de piel y contacto con la piel es demasiado oscuro, la activación del destello se bloqueará y el indicador de estado se pondrá rojo "momentáneamente".
Si se produce un error general:	<ul style="list-style-type: none">• Reinicie el dispositivo desconectando el cable de alimentación de la red eléctrica en la pared, espere 10 segundos y luego vuelva a conectarlo. Luego intente encender el dispositivo después de reiniciar.• En caso de que el pulso tarde un poco más después de reposicionar el dispositivo en un área de tratamiento diferente, debe considerar realizar el tratamiento en un ambiente más fresco. El dispositivo puede emitir pulsos a un ritmo más lento en un ambiente cálido.• En caso de que haya suciedad o residuos pegados en la ventana de tratamiento, deberá limpiarla siguiendo las instrucciones de la sección de Limpieza. Si no puede dejar la zona limpia, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Si el problema no se resuelve, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

Servicio de atención al cliente

Para obtener información sobre el servicio al cliente, consulte los datos de contacto en la contraportada interior.

Parámetros de las especificaciones del dispositivo

Fabricado por:
ELG trade Ltd., dirección.

Espectro de luz emitida:
475 [nm] a 1.200 [nm] máx.

Duración del pulso:
5 ± 2 [ms]

Flujo de energía emitida:
5 [J/cm²]

Niveles de energía seleccionables:
3 niveles

Área de tratamiento (ventana):
3 [cm²]

Velocidad:
1 destello cada 3 segundos;

Fuente de alimentación externa:

12[V], 1.8[A], 21.6[W]
100–240 [VAC], 50–60[Hz]

Peso y tamaño del dispositivo:

179 [gr], 179 X 45 X 60 [mm]
6.3 [Oz], 7.1 X 1.77 X 2.4 [pulg]

Eficiencia activa media:

87.1%

Eficiencia a baja carga (10%):

81.9%

Tecnología:

IPL de uso en casa

Instrucciones de almacenamiento

Condiciones de transporte y almacenamiento	
Temperatura	-10°C a 70°C (14°F a 158°F)
Humedad	0 a 90 % HR a 55°C (131°F)
Presión	Sin condensación
Condiciones de funcionamiento	
Temperatura	10°C a 40°C (50°F a 104°F)
Humedad	30% a 70% HR
Altitud máxima operativa	10,000 ft.

Etiquetado

Modelo: IPL010



Aislamiento doble



Consulte las instrucciones de uso



Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos



Nuestros productos y embalajes son reciclables, ¡no los tire!



Manténgalo alejado de los de ojos



Lea todas las advertencias y medidas de seguridad antes de usarlo



No utilice el dispositivo sobre la piel bronceada o después de haberse expuesto al sol.



No permita que el dispositivo se moje. Manténgalo alejado de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua: Manténgalo seco.

IP22

IP2X: Objeto de 12,5 mm de diámetro, no debe penetrar.
IPX2: Las gotas que caen verticalmente no tienen efectos nocivos.



Advertencia: radiación óptica



Table des matières

Etiquetado	69
Précautions	71
Mises En Garde	76
Contre-Indications	77
Utilisation prévue	79
Technologie RPL™ (Lumière Pulsée Réactive)- Comment ça marche?	79
Consignes d'utilisation	81
Test préalable	81
Préparons-nous	82
Étape 1: Préparez la zone à traiter	82
Étape 2: Fonctionnement du dispositif	83
Nettoyage & Rangement	90
Dépannage	91
Service clientèle	92
Paramètres et spécifications du dispositif	92

Précautions

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 18 ans.
- TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ce dispositif est déconseillé pour les cheveux gris, roux ou très clairs, car il s'est avéré moins efficace sur ces couleurs de cheveux.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous

surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

- AVERTISSEMENT. Lésion oculaire (pouvant entraîner la perte de vision) ou lésion cutanée possible en cas de non-respect des instructions. Lire et suivre les instructions.
- AVERTISSEMENT. Des lésions de la peau peuvent se produire après une application en surface prolongée ou répétée sur un site.
- AVERTISSEMENT. Ne pas neutraliser les mécanismes de sécurité internes au dispositif.
- Ne placez, ne rangez, et n'utilisez pas ce dispositif à proximité d'une

baaignoire, douche, lavabo ou autre récipient contenant de l'eau puisque vous seriez alors exposé à un risque de grave électrocution.

- N'ouvrez, ni ne réparez le dispositif, puisque vous seriez alors exposé à des composants électriques dangereux susceptibles de provoquer de sérieux dommages corporels.
- Ne laissez pas le dispositif branché sans surveillance car il y a un risque d'électrocution.
- N'utilisez pas le dispositif si l'une de ces pièces ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement, semble endommagé, cassé, desserré, incomplet ou humide ou si vous voyez ou sentez de la fumée.

- N'utilisez pas ce dispositif avant d'avoir fait en sorte qu'il soit propre, sec et intact. Les consignes de nettoyage sont énoncées au chapitre Nettoyage & Rangement.
- N'utilisez le dispositif qu'avec l'alimentation externe et les accessoires fournis. Pour votre sécurité, n'utilisez pas d'adaptateur d'alimentation DC qui n'ait été approuvé par le fabricant. En cas d'endommagement du câble souple externe, celui ci doit être remplacé par le constructeur ou son agent ou par une personne qualifiée dans le but d'éviter tout danger.

Remarque: L'épilation au moyen du laser ou de Lumière Intense Pulsée peut stimuler la croissance des poils chez certaines personnes. Sur la base des données actuelles, les groupes à plus haut risque, relativement à cette réponse, sont constitués de femmes de descendance méditerranéennes, moyen-orientales et sud-asiatiques sur le visage et le cou desquelles le soin est appliqué.

Qui NE doit PAS utiliser le dispositif?

Lisez attentivement les informations ci-dessous avant de commencer un traitement avec le dispositif. Si vous avez le moindre doute, et que vous n'êtes pas certain que le dispositif convient à votre santé, parlez-en avec votre médecin.

Mises En Garde

N'utilisez PAS le dispositif:

- Si vous avez la peau très foncée (voir le tableau des teintes de peau ci-dessous). Une peau très foncée peut absorber trop d'énergie lumineuse et est donc plus sujette aux lésions (par exemple, brûlures, décoloration ou cicatrices).
- Sur une peau bronzée artificiellement ou naturellement ou récemment exposée au soleil car cela peut provoquer de graves brûlures ou des lésions cutanées. Évitez une exposition prolongée au soleil pendant plus de 15 minutes pendant les 4 semaines précédant le traitement et au moins 2 semaines après. Si pendant cette période la peau ayant subi le traitement doit être exposée au soleil, veillez à appliquer d'abord un écran solaire avec un facteur de protection d'au moins 30.
- Si vous avez des taches brun foncé ou noires telles que: des marques de naissance, des grains de beauté ou des cloques dans la zone de soin.
- Directement sur les mamelons, les parties génitales ou autour de l'anus, car ceux-ci peuvent être de couleur plus foncée et/ou avoir une plus grande pilosité.
- Sur les muqueuses telles que: les narines, les lèvres de la bouche, les paupières

Couleur de peau



Couleur des cheveux



et les oreilles, car cela peut entraîner des dommages graves.

- Sur une zone de soin présentant un piercing ou un corps métallique, tel que des boucles d'oreilles ou un bijou, puisque vous seriez alors exposé à un risque de brûlure.
- Sur une zone tatouée ou avec un maquillage permanent, recouvrez la zone tatouée ou d'un maquillage permanent avec un adhésif blanc avant le traitement. N'utilisez pas le dispositif directement sur un tatouage ou un maquillage permanent, même s'il est recouvert.

En complément:

- Ne regardez en aucun cas la lumière directement issue de l'applicateur et de la lampe, car cela pourrait causer des lésions oculaires.
- N'appliquez aucune solution inflammable telle qu'alcoolisée (incluant parfums, désinfectants ou autre composé contenant de l'alcool), ou de type acétone, sur la peau, une

heure avant d'utiliser le dispositif, puisque vous seriez alors exposé à un risque de brûlure cutanée.

- N'appliquez pas le soin plus d'une fois sur la même zone lors d'une même séance puisque cela pourrait générer des effets indésirables.

Contre-Indications

N'utilisez PAS le dispositif si vous:

- Avez un implant actif tel qu'un stimulateur cardiaque, une pompe à insuline ou tout dispositif similaire, puisqu'il pourrait produire des interférences.
- Êtes enceinte, avez une chance de l'être ou allaitez, puisque le dispositif n'a pas été testé sur des femmes enceintes ou allaitantes et est susceptible de stimuler la pigmentation.
- Avez un cancer de la peau, ou sur des zones susceptibles de malignité, ou si vous avez été l'objet d'une radiothérapie ou d'une chimiothérapie durant les 3 derniers mois, puisque l'innocuité n'a

pas été établie et que le système immunitaire peut-être défaillant, ce qui peut conduire à de graves blessures.

- Souffrez d'épilepsie, le dispositif pouvant déclencher une crise.
- Avez une peau abîmée ou coupée, ou des antécédents de poussées d'herpès ou de psoriasis sur la zone de soin puisqu'une telle utilisation peut entraîner de graves effets secondaires.
- Souffrez de formations chéloïdiennes (excroissance tissulaire apparue par suite de la cicatrisation d'une plaie) sur la zone de traitement puisque cette utilisation n'a pas été déterminée et que de graves complications pourraient survenir au niveau de la peau.
- Si vous prenez un médicament photosensibilisant ou un remède à base de plantes, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil car l'application peut être nocive pour la peau.

- Êtes photo sensible ou souffrez d'autres troubles liés à la sensibilité à la lumière, puisque l'utilisation du dispositif dans ces conditions pourrait se conclure par de graves blessures.
- Souffrez de graves ou décompensé conditions métaboliques, tel que diabète puisque cela pourrait se conclure par un plus grand risque de retard de guérison et d'infection en cas d'effet secondaire.
- Avez une peau ayant fait l'objet d'une procédure d'exfoliation durant les 8 dernières semaines sur la zone de traitement puisque cela pourrait dans ces circonstances, se conclure par une stimulation de la pigmentation.

Remarque: Si vous avez suivi toute autre procédure esthétique ou doutez de possibles effets secondaires, consultez votre médecin avant d'utiliser le dispositif.

Utilisation prévue

Il s'agit d'un dispositif à usage domestique destiné à l'épilation des poils indésirables sur la totalité du corps (soit, les jambes, les bras, les aisselles, la bande maillot, le dos, les épaules, le thorax, le ventre) et sur les zones permises du visage (au-dessus de la lèvre supérieure, joue, mâchoire, menton et cou).

Il est considéré comme un dispositif sans utilité médicale et n'a donc pas de bienfait clinique.

Remarque: Le dispositif est spécialement conçu pour vos propres soins personnels, il est destiné à un seul utilisateur et à une utilisation uniquement chez soi.

Technologie RPL™ (Lumière Pulsée Réactive)- Comment ça marche?


La RPL™ est une technologie avancée qui utilise une technique cliniquement prouvée, l'IPL (Lumière Intense Pulsée) conjointement à une sonde de pigmentation et de contact avec la peau. La lumière émise par le dispositif pénètre la peau où elle est absorbée par la mélanine pigmentaire dans la tige du poil. La chaleur produite par cette lumière entre dans le follicule et génère un effet thermique local autrement connu comme photo-thermolyse sélective. L'effet thermique désactive le follicule pileux provoquant une réduction de croissance du poil tout en laissant l'environnement cutané intact et frais.

Réduction de pilosité à long terme – Cycle de croissance du poil

Deux facteurs jouent un rôle majeur dans l'optimisation de la réduction de pilosité à long terme:

- **Cycle de croissance du poil.** La croissance du poil se déroule en trois phases: Anagène, Catagène et Télogène. La phase anagène est de croissance tandis que la catagène et la télogène sont des phases de repos. La réduction permanente de la pilosité ne peut se produire que durant la phase d'anagène, la phase de croissance. Puisque la croissance des poils n'est pas synchronisée, il est recommandé de mener à bien le protocole de traitement complet pour garantir une exposition de tous les poils à celui-ci durant sa phase d'anagène.

- **Pigmentation de la peau.** Les peaux plus sombres contiennent plus de mélanine qui contrecarre l'absorption de l'énergie par le poil ciblé. Plus grande est la quantité d'énergie absorbée par la peau, plus grand est le risque d'apparition d'effets indésirables.



Prenez soin de lire attentivement ce guide d'utilisation avant de commencer à utiliser le dispositif. Le guide d'utilisation est à votre disposition sur le site www.sensica.com

Consignes d'utilisation

Le dispositif peut être utilisé sur: les jambes, les bras, les aisselles, la ligne de bikini, le dos, les épaules, la poitrine, le ventre et les zones faciales autorisées (au-dessus de la lèvre supérieure, des joues, de la mâchoire, du menton et du cou).

Qu'en attendre

Lors du soin, il est normal de constater:

- Un flash lumineux accompagne chaque pression sur le bouton déclencheur - la lumière émise ne blessera pas vos yeux.
- Un pop s'entend lors de chaque flash lumineux.
- Une légère sensation de picotement.

Test préalable

Avant le premier traitement sur chaque nouvelle zone de votre corps, nous vous recommandons d'effectuer un test préalable sur cette zone afin de vérifier la réaction de votre peau au traitement et de vous aider à définir le niveau d'énergie optimal pour chaque zone de traitement. Les zones du corps peuvent être plus ou moins sensibles et peuvent donc nécessiter différents niveaux d'énergie.

Réalisez un test préalable sur une portion cachée de la zone sur laquelle vous avez l'intention de d'appliquer un soin, 24 heures avant de réaliser le premier soin entier.

Remarque: Nul soin ne doit être apporté sur une zone dont le niveau d'énergie n'a pas été préalablement testée!

1. Préparez votre peau comme décrit dans Étape 1: "**Préparez la zone à traiter**".
2. Sélectionnez le niveau d'énergie le plus bas et déclenchez le flash.
3. Vous pouvez augmenter le niveau d'énergie tout autant que vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez

continuer ainsi jusqu'au niveau d'énergie maximum à moins que vous ne ressentiez un désagrément. Chaque niveau d'énergie doit être testé sur une nouvelle zone de peau (ne pas superposer les flashes).

4. Si ressentez un désagrément ou constatez un effet indésirable tel qu'une forte rougeur ou la formation de cloques, cessez immédiatement le test.
5. Si aucune réaction cutanée indésirable n'apparaît au bout de 24 heures, vous pouvez procéder à un traitement complet en utilisant le niveau d'énergie confortable le plus élevé que vous avez testé.



Remarque importante:

Essayez de ne pas superposer les impulsions – des impulsions répétées au même endroit peuvent augmenter le risque d'effets indésirables.

Préparons-nous


Étape 1: Préparez la zone à traiter

1. Enlevez tout bijou.
2. Veillez à ce que toute pilosité cutanée sur la zone de traitement ait été rasée ou coupée. N'épilez PAS à la cire, à la pince ou à l'épilateur, les poils de la zone traitée avant le premier traitement ou entre les traitements au risque de supprimer la racine du poil qui absorbe l'énergie lumineuse pendant le traitement.
3. Nettoyez la peau de tout résidu de poudres, crèmes, maquillage, antisudorifiques ou déodorants, puis séchez la peau en la tapotant.
4. N'appliquez aucune solution inflammable telle qu'alcoolisée (incluant parfums, désinfectants ou autre composé contenant de l'alcool), ou d'acétone, sur la peau, une heure avant d'utiliser le dispositif, puisque vous seriez alors exposé à un risque de brûlure cutanée.

Étape 2: Fonctionnement du dispositif

Ce dispositif est équipé d'un capteur intelligent, de couleur de peau intégré il est situé sous la fenêtre de traitement. Ce système de sécurité unique est actif en permanence pendant le traitement et empêchera l'apparition d'un éclair dans les zones où votre peau est trop foncée ou trop bronzée, même si votre type de peau est généralement plus clair.

- 1 Bouton Marche/Arrêt et de niveau d'énergie
- 2 Témoins de niveau d'énergie 1-3
- 3 Fenêtre de traitement
- 4 Sonde de pigmentation et de contact
- 5 Fiche d'alimentation



Important: N'utilisez pas de crème ou de gel pendant l'utilisation de l'appareil, cela pourrait entraver le fonctionnement normal.

1. Insérez la prise d'alimentation dans la base de l'appareil.
2. Branchez le bloc d'alimentation à une prise électrique. Le voyant de veille s'allume en vert et clignote.
3. Allumez l'appareil. Lorsque l'appareil est allumé, il est automatiquement réglé

sur le niveau d'énergie le plus bas (1) et l'affichage du niveau d'énergie indique une lumière verte continue. Modifiez manuellement les niveaux d'énergie en appuyant sur le bouton de sélection de l'énergie ON/OFF pour diminuer ou augmenter le niveau d'énergie en fonction de votre niveau de confort, tel que déterminé par le test préalable. Chaque pression modifiera la puissance, du niveau inférieur au niveau supérieur, pour un maximum de 3 niveaux d'énergie différents.

4. Les voyants d'affichage du niveau d'énergie s'allumeront en vert selon le niveau sélectionné (par exemple, au niveau d'énergie 1, un voyant vert s'allumera, au niveau d'énergie 2, deux voyants verts s'allumeront, etc.)
5. Placez la fenêtre de traitement sur la zone de traitement souhaitée, en veillant à ce qu'elle soit en contact total avec la peau, et appuyez sur le bouton de déclenchement (marqué ) pour déclencher un flash.
6. Après chaque flash, déplacez l'appareil vers le point suivant. Après chaque flash, l'appareil prendra 1 à 3 secondes pour se préparer au flash suivant. Le capteur de sécurité ne déclenchera pas de flash si:
 - Le dispositif n'est pas correctement appliqué sur la peau. Dans ce cas, l'indicateur de statut devient momentanément orange.
 - La pigmentation de votre peau est trop foncée / bronzée. Dans ce cas, l'indicateur de statut devient "momentanément" rouge.
7. Après le traitement, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF. Débranchez l'appareil après chaque séance de traitement.

Mode Veille

Lorsque l'appareil est désactivé pendant plus de 3 minutes, il repasse en mode "Veille". Ceci est signalé par un voyant vert clignotant. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour repasser en mode de traitement.

Mode Tampon ou Glisse

Il existe deux méthodes de traitement recommandées: tampon ou glisse.

- **Pour le mode tampon**, placez l'appareil sur la peau, appuyez et déclenchez un flash. Ce traitement est surtout recommandé pour les

petites zones telles que le visage, le maillot et les aisselles.

- **Pour le mode glisse** ou les flashes continus, maintenez le bouton de déclenchement enfoncé et commencez à déplacer l'appareil à chaque flash vers le point suivant sans le détacher de la peau.

L'appareil se recharge immédiatement et est prêt pour le flash suivant. Répétez le processus jusqu'à ce que toute la zone de traitement soit couverte. Cette méthode est recommandée pour les grandes surfaces comme les jambes.

Indicateur de statuts	État	Description
Aucun témoin allumé	ARRÊT (off)	Le dispositif ne fonctionne pas (absence de branchement à l'alimentation).
Lumière verte fixe	MARCHE (on)	Le flash est prêt à être émis.
Lumière verte clignotante	Veille	Le dispositif est en mode veille (avant de l'utiliser ou lorsqu'il n'est pas utilisé depuis plus de 3 minutes).
Lumière orange momentanée	Le flash est bloqué	Le contact du dispositif sur la peau n'est pas complet - aucun flash ne sera émis.
Lumière orange clignotante	Le flash est bloqué	Le contact du dispositif sur la peau n'est pas complet - aucun flash ne sera émis.
Lumière rouge momentanée	Le flash est bloqué	La peau de la zone traitée est trop foncée - aucun flash ne sera émis.

Traitement recommandé:

Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez utiliser l'appareil en suivant scrupuleusement le traitement recommandé.

Pilosité corporelle:

Les traitements épilatoires **1 à 4**, seront appliqués à deux semaines d'écart l'un de l'autre.

Les traitements épilatoires **5 à 8**, seront appliqués à quatre semaines d'écart l'un de l'autre.

Pilosité faciale:

Les traitements épilatoires **1 à 5**, seront appliqués à deux semaines d'écart l'un de l'autre.

Les traitements épilatoires **6 à 8**, seront appliqués à quatre semaines d'écart l'un de l'autre.

Pour maintenir les résultats après l'achèvement du traitement, nous recommandons de répéter l'opération une fois par mois, ou selon les besoins.

Qu'en attendre:

Des personnes différentes et des zones de traitement différentes peuvent ne pas réagir de la même façon au traitement RPL.

Il peut falloir jusqu'à 3-4 traitements (6-8 semaines) avant de constater les premiers résultats. Les poils continueront à pousser jusqu'à deux semaines après la séance. Toutefois, au fur et à mesure que vous suivez le protocole de traitement complet, les poils disparaîtront naturellement et progressivement.

Le nombre de séances nécessaires pour obtenir des résultats à long terme diffère selon les utilisateurs et les zones de traitement, il est également fonction de facteurs tels que l'âge, la couleur des cheveux et le teint de la peau.

Une fois le protocole de traitement terminé, vous devriez constater une réduction continue de la pilosité. Les poils résiduels devraient être plus fins et plus clairs.

Remarques:

- Il est recommandé d'utiliser le réglage l'énergie le plus élevé qui vous est le plus confortable durant le test préalable. A noter: Les traitements sur le visage doivent être réalisés à des

niveaux d'énergie bas (1) ou moyen (2).

- Les poils de couleur plus claire peuvent demander un plus grand nombre de soins avant que le résultat soit visible.
- Le dispositif convient aux hommes. Toutefois, la pilosité masculine, particulièrement celle du thorax, réclamera un plus grand nombre de séances de soin.

Soin du visage

La peau du visage est une zone sensible qui nécessite de l'attention et des précautions particulières. Faites en sorte de suivre scrupuleusement les consignes et les mises en gardes afin d'éviter les effets indésirables. Il est recommandé de débiter par le soin sur le corps et ainsi se familiariser avec le déplacement du dispositif pour ensuite réaliser le soin du visage.

Le dispositif peut être utilisé pour apporter, un soin sur toutes les zones du visage en dessous de la ligne des pommettes, soit au-dessus de la lèvre supérieure, les joues, la mâchoire, le menton et le cou.



N'utilisez jamais le dispositif autour ou à proximité des yeux.



Avertissements!

- Lors de l'utilisation du dispositif sur les zones du visage, n'utilisez pas de niveaux d'énergie dépassant le niveau moyen, parce qu'il pourrait augmenter le risque d'événements secondaires.
- N'utilisez pas le dispositif sur le visage au-dessus des pommettes ou autour des yeux, sourcils et cils, cela pourrait se conclure par de graves lésions oculaires.
- Évitez les narines et la pulpe des lèvres puisque ces zones sont plus sensibles.
- La peau du tiers inférieur du cou est plus sensible. Apportez une attention particulière à ne pas chevaucher les zones de traitements.

Remarque: La pilosité du visage peut être hormonale et de la sorte réclamer plus de séances pour parvenir à une réduction capillaire permanente.

Pour monsieur: Soyez prudent lors du traitement de la zone de la barbe ; l'intense pilosité signifie une grande quantité de mélanine qui absorbe l'énergie lumineuse pendant le traitement.



Possibles Effets Secondaires

Lorsque vous utilisez ce dispositif en observant les consignes du Guide d'utilisation, les effets secondaires sont rares.

Toutefois un certain degré de ressenti d'effets indésirables (énumérés dans le tableau ci-dessous) peut découler de toute procédure esthétique.

Au cas où des effets secondaires apparaissent, cessez d'utiliser le dispositif, et si nécessaire, consultez votre médecin.

Gravité de l'effet secondaire	Fréquence de l'effet secondaire	Effets secondaires
Léger	Commun	Irritation cutanée Rougeur cutanée Sensibilité cutanée
Modéré	Rare	Brûlure cutanée Scarification Changements dans la pigmentation Rougeurs et gonflements excessifs
Grave	Extrêmement rare	Infection Meurtrissure

Tout incident grave qui survient en relation avec le dispositif doit être porté à notre connaissance (via le service client) et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous résidez.

Soins post-traitement

- Après le traitement, vous pouvez utiliser une lotion apaisante.
- Évitez les crèmes ou de produits épilatoires ou éclaircissants ou produits similaires durant au moins 24 heures, puisque cela irrite la zone de soin.
- Évitez les expositions au soleil durant les quinze jours suivant le soin. Durant cette période, si la partie du corps ayant fait l'objet du soin devait être exposée à la lumière du soleil, appliquez une crème solaire d'un indice de protection au moins égal à SPF 30.

Nettoyage & Rangement

1. Prenez soin de mettre le dispositif sur OFF et de le débrancher avant le nettoyage et le rangement.
2. Afin d'assurer une performance maximale, il est recommandé de nettoyer la fenêtre de traitement après chaque séance en utilisant un chiffon propre et sec.
3. S'il y a de la saleté ou des débris sur la fenêtre de traitement, nettoyez la fenêtre de traitement. Si vous ne pouvez pas nettoyer le dispositif, contactez notre Service Clientèle.
4. N'utilisez jamais d'eau ou d'autres liquides de nettoyage, car ils peuvent endommager le dispositif et entraîner des situations dangereuses pour la sécurité.
5. Rangez le dispositif dans un endroit frais et sec.

Dépannage

<p>Si le dispositif ne peut être mis sous tension:</p>	<ul style="list-style-type: none">• Veillez à ce que le cordon soit correctement enfiché d'une part dans le dispositif et d'autre part dans la prise murale.• Veillez à ce que la prise murale soit alimentée.
<p>Si le dispositif ne déclenche pas d'impulsion:</p>	<ul style="list-style-type: none">• Veillez à ce que le dispositif soit parfaitement en contact avec votre peau. Le bouton déclencheur n'active d'impulsion que si le dispositif est en parfait contact avec la peau.• Vérifiez que la zone sur laquelle vous essayez d'appliquer le soin n'est ni trop petite, ni trop courbe, ni trop osseuse. Toute la fenêtre de traitement doit être en contact avec la zone de traitement. Pour ce faire, il est conseillé de tendre la peau.• Si la pigmentation cutanée identifiée par la sonde de pigmentation et de contact est trop sombre, l'activation du flash est bloquée, et l'indicateur de statut passe "momentanément" à rouge.
<p>En cas d'erreur générale:</p>	<ul style="list-style-type: none">• Réinitialisez le dispositif en le débranchant le cordon d'alimentation de la prise murale, attendez 10 secondes puis rebranchez. Essayez ensuite de mettre en marche après réinitialisation.• Dans le cas de retard dans l'émission de l'impulsion après avoir déplacé le dispositif sur une zone différente, vous devrez envisager de réaliser le soin dans un environnement plus frais. Le dispositif peut être plus lent dans la délivrance des impulsions dans un environnement chaud.• En cas d'impuretés ou de débris sur la fenêtre de traitement, vous serez conduit à la nettoyer selon la manière décrite au chapitre Nettoyage. Si celle-ci ne suffit pas à obtenir un résultat, contactez notre service clientèle.

Si le problème n'est pas résolu, contactez notre service client.

Service clientèle

Pour le service client, veuillez consulter les coordonnées sur la couverture arrière intérieure.

Paramètres et spécifications du dispositif

Fabriqué par:

ELG trade Ltd., adresse.

Spectre lumineux émis:

475 [nm] à 1 200 [nm] max.

Durée de l'impulsion:

5 ± 2 [ms]

Flux d'énergie émis:

5 [J/cm²]

Différents niveaux d'énergie:

3 niveaux

Zone de soin (fenêtre):

3 [cm²]

Vitesse:

1 flash toutes les 3 secondes;

Alimentation externe:

12[V], 1.8[A], 21.6[W]

100-240 [VCA], 50-60 [Hz]

Poids et dimensions du dispositif:

179 [gr], 179 X 45 X 60 [mm]

6.3 [Oz], 7.1 X 1.77 X 2.4 [in]

Rendement actif moyen:

87.1%

Rendement à faible charge (10%):

81.9%

Technologie:

IPL à usage domestique

Consigne de rangement

Rangement et conditions de transport	
Température	-10°C à 70°C (14°F à 158°F)
Humidité	φ 0% à 90% à 55°C/131°F
Pression	Sans condensation
Conditions de fonctionnement	
Température	10°C à 40°C (50°F à 104°F)
Humidité	Humidité Relative 30% à 70%
Altitude maximale de fonctionnement	10,000 ft.

Étiquetage

Modèle: IPL010



Double isolation



Consultez les consignes d'utilisation



Déchet électrique et électronique



Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas!



Tenir à l'écart des yeux



Veuillez lire tous les avertissements et mises en garde avant toute utilisation



N'utilisez pas le dispositif sur des peaux sensibles bronzées ou après une exposition au soleil



Ne laissez pas le dispositif devenir humide. Tenir à l'écart des baignoires, douches, lavabos et autre récipient contenant de l'eau: À conserver au sec

IP22

IP2X: Objet de 12,5 mm de diamètre, ne doit pas pénétrer.
IPX2: Les gouttes tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles.



Avertissement: Rayonnement optique



Sommario

Étiquette	93
Precauzioni	95
Avvertenze	100
Controindicazioni	101
Uso previsto	103
Come funziona la luce pulsata reattiva RPL™?	103
Istruzioni per l'uso	104
Test preliminare	105
Iniziare ad usare	106
Passaggio 1: Preparare l'area che si intende trattare	106
Passaggio 2: Attivazione del dispositivo	107
Pulizia E Conservazione	114
Risoluzione dei problemi	115
Servizio clienti	116
Specifiche tecniche	116
Etichettatura	117

Precauzioni

- Non deve essere utilizzato da persone sotto i 18 anni di età.
- TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non deve essere eseguita da bambini senza sorveglianza.
- L'uso di questo dispositivo non è consigliato su peli grigi, rossi o molto chiari poiché è stato dimostrato essere meno efficace su peli di questi colori.
- Il dispositivo può essere usato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza a condizione che siano sorvegliati

o abbiano ricevuto istruzioni all'uso sicuro del dispositivo e che capiscano i pericoli che questo comporta.

- **ATTENZIONE!** Può essere causato un danno agli occhi (che può causare la perdita della vista) o un danno alla pelle se non sono seguite le istruzioni. Leggere e seguire le istruzioni.
- **ATTENZIONE!** Si può verificare un danno alla pelle dopo un'applicazione superficiale prolungata o ripetuta in un punto.
- **ATTENZIONE!** Non disattivare i meccanismi di sicurezza interni del dispositivo.
- Non collocare, conservare o utilizzare questo dispositivo vicino a

vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua, in quanto potrebbe provocare gravi elettrocuzioni.

- Non aprire o riparare il dispositivo per non esporsi al contatto con pericolosi componenti elettrici che possono causare gravi danni fisici.
- Non lasciare il dispositivo incustodito quando collegato alla corrente elettrica, in quanto potrebbe esserci rischio di elettrocuzione.
- Non utilizzare il dispositivo se una delle sue parti o dei suoi accessori non funziona correttamente, appare danneggiata, rotta, allentata, mancante o bagnata o se si vede o si sente odore di fumo.
- Non usare il dispositivo con un'alimentatore diverso da quello

fornito con il dispositivo stesso. Questo potrebbe danneggiare l'unità e far sì che smetta di funzionare. Non usare mai adattatori CC non approvati dal produttore. In caso di un danno del cavo elettrico, questo deve essere sostituito solo dal produttore o un distributore autorizzato. Contattare il nostro servizio di assistenza clienti per ulteriore aiuto.

- Prima di utilizzare questo dispositivo, assicurarsi che sia pulito, asciutto e intatto. Le istruzioni per la pulizia dell'apparecchio sono elencate in modo dettagliato al paragrafo Pulizia e conservazione.

Nota: La rimozione dei peli superflui mediante laser o Luce pulsata ad alta

intensità, in alcuni individui, potrebbe causare un aumento della crescita pilifera. Sulla base dei dati attuali i gruppi a più alto rischio per questo tipo di reazione sono le donne di origine mediterranea, mediorientale o dell'Asia meridionale trattate su viso e collo.

Chi non può usare questo dispositivo?

Leggere attentamente le informazioni di seguito prima di iniziare un trattamento con il dispositivo. Se si hanno ancora dei dubbi o non si è sicuri se lo si può utilizzare nel proprio caso, consultare il proprio medico personale.

Avvertenze

NON utilizzare il dispositivo:

- Su pelle molto scura (vedere la tabella degli incarnati della pelle sotto riportata). Pelle molto scura può assorbire troppa energia luminosa e di conseguenza è più incline a ferite (come scottature, decolorazione o cicatrici).

Tono della pelle



Colore dei peli



- Su pelle abbronzata artificialmente o naturalmente o dopo l'esposizione al sole, poiché potrebbe provocare gravi ustioni o lesioni alla pelle. Evitare più di 15 minuti di

esposizione solare per quattro settimane prima del trattamento e per almeno due settimane dopo il trattamento. Se durante questo periodo l'area della pelle trattata viene esposta alla luce solare, assicurarsi di applicare filtri solari SPF 30 o superiori.

- Se sono presenti macchie di colore marrone scuro o nere, come: voglie, nei o vesciche sull'area da trattare.
- Direttamente sui capezzoli, gli organi genitali o intorno all'ano, in quanto potrebbero avere un colore della pelle più scuro e/o una maggiore densità dei peli.
- Su membrane mucose, come: narici, labbra, palpebre e orecchie in quanto potrebbe provocare lesioni gravi.
- Su piercing, o qualunque altro oggetto metallico, come orecchini o gioielli, nell'area di trattamento, in quanto possono provocare ustioni.

- Su aree con tatuaggi o trucco permanente. Coprire i tatuaggi o il trucco permanente con un cerotto bianco prima del trattamento. Non utilizzare il dispositivo direttamente su tatuaggi o trucco permanente, anche se coperti.

Inoltre:

- Non guardare mai direttamente la luce proveniente dall'applicatore e dalla lampadina del dispositivo, perché potrebbe causare lesioni agli occhi.
- Non usare liquidi infiammabili, come alcool (compresi profumi, disinfettanti o altri prodotti contenenti alcool) o acetone, sulla pelle un'ora prima di utilizzare il dispositivo, in quanto potrebbero bruciare la pelle.
- Ad ogni applicazione non trattare la stessa area della pelle più di una volta, poiché potrebbe causare effetti indesiderati.

Controindicazioni

NON utilizzare il dispositivo nel caso di:

- Portatori di dispositivi medici come pacemaker, pompa insulinica o dispositivi simili, in quanto può causare interferenze.
- Donne in stato di gravidanza o che potrebbero essere incinte e donne in allattamento poiché il dispositivo non è stato testato su donne in gravidanza o in allattamento e può stimolare la pigmentazione.
- Pazienti con tumore della pelle o aree a rischio di tumori maligni. Persone che hanno concluso un trattamento chemioterapico o radioterapico da meno di tre mesi, poiché la sicurezza di tale utilizzo non è stata stabilita e il sistema immunitario potrebbe risultarne compromesso, portando lesioni gravi.
- Persone affette da epilessia, poiché l'uso del dispositivo potrebbe provocare una crisi epilettica.

- Pelle danneggiata o lesa oppure nei casi di herpes o psoriasi nell'area di trattamento, in quanto potrebbe provocare gravi effetti indesiderati.
- Soggetti tendenti alla formazione di cicatrici cheloidi (crescita di tessuto cicatriziale in eccesso dove la pelle è guarita da una lesione) nell'area di trattamento, poiché tale uso non è stato accertato e potrebbe comportare gravi complicazioni cutanee.
- Se si assume un farmaco fotosensibilizzante o un rimedio a base di erbe, consultare un medico prima di usare il dispositivo poiché l'applicazione può essere dannosa per la pelle.
- Soggetti fotosensibili o affetti da altre patologie legate alla sensibilità alla luce, in quanto l'utilizzo del dispositivo in queste condizioni potrebbe portare a lesioni gravi.
- Soggetti affetti da condizioni metaboliche gravi o scompensate, come il diabete poiché potrebbe esserci un maggiore rischio di infezione o lenta guarigione in caso di effetti indesiderati.
- Soggetti che abbiano effettuato, nelle ultime otto settimane, trattamenti come peeling o altri interventi di resurfacing cutaneo, poiché in questo caso l'utilizzo del dispositivo potrebbe provocare una stimolazione della pigmentazione nell'area di trattamento.

Nota: Nel caso si sia stati sottoposti a qualsiasi procedura medica o estetica o di incertezza relativamente a potenziali effetti collaterali, consigliamo sempre di consultare il proprio medico curante prima di usare il dispositivo.

Uso previsto

Questo dispositivo è destinato all'uso casalingo per la rimozione di peli indesiderati su tutto il corpo (ad es. gambe, braccia, ascelle, inguine, schiena, spalle, torace e pancia) e sulle aree del volto consentite (cioè sull'arcata del labbro superiore, guancia, mascella, mento e collo).

È considerato un dispositivo medico senza uso medico e non offre un beneficio clinico.

Nota: Questo dispositivo è stato progettato appositamente per un trattamento personale ed è destinato all'uso domestico da parte di un singolo utente.

Come funziona la luce pulsata reattiva RPL™?

La luce pulsata reattiva RPL™ è una tecnologia all'avanguardia basata sulla luce pulsata ad alta intensità IPL, clinicamente testata, in combinazione con un sensore di contatto in grado di monitorare l'incarnato della pelle. La luce pulsata emessa dal dispositivo penetra la cute per arrivare al fusto pilifero, essendo assorbita e trasportata dalla melanina, pigmento dei peli e della pelle. Il calore prodotto da questa luce entra nel follicolo e genera un effetto termico localizzato, noto anche come fototermolisi selettiva. L'effetto termico disattiva il follicolo pilifero provocando una riduzione della ricrescita pilifera, lasciando la pelle attorno bella e inalterata.


Riduzione dei peli superflui a lungo termine: il ciclo di crescita pilifera

Due fattori giocano un ruolo importante nella riduzione ottimale dei peli superflui a lungo termine:

- **Il ciclo di crescita pilifera**

La crescita pilifera prevede tre fasi: anagen, catagen e telogen. L'anagen è la fase di crescita, mentre le fasi catagen e telogen sono fasi di riposo. La riduzione permanente della ricrescita dei peli superflui può avvenire esclusivamente durante la fase anagen, la fase di crescita. Poiché la crescita pilifera non è mai uniforme si raccomanda di completare il protocollo di trattamento per assicurarsi che tutti i peli superflui siano esposti durante la fase anagen.

- **Incarnato della pelle.** La pelle più scura contiene più melanina, quindi assorbe più energia, contrastando l'efficacia della stessa sui peli. Più l'energia viene assorbita dalla pelle, più grande è il rischio di effetti indesiderati.



Leggere attentamente questo Manuale dell'utente prima di iniziare ad usare il dispositivo. Il Manuale dell'utente è consultabile all'indirizzo www.sensica.com

Istruzioni per l'uso

Il dispositivo è adatto per l'uso su gambe, braccia, ascelle, inguine, schiena, spalle, torace, pancia e aree del volto consentite (arcata del labbro superiore, guancia, mascella, mento e collo).

Cosa aspettarsi

Durante il trattamento è normale che si verifichi:

- Un impulso luminoso ad ogni pressione del pulsante di attivazione (la luce emessa non è pericolosa per gli occhi).
- Un clic ad ogni impulso luminoso.
- Una lieve sensazione pungente.

Test preliminare

Prima del trattamento iniziale su ogni nuova area del corpo, raccomandiamo di controllare la pelle in quell'area per determinare la reazione della pelle al trattamento con il dispositivo e aiutare ad impostare l'intensità ottimale per ogni area trattata. Aree diverse del corpo possono avere una sensibilità diversa e di conseguenza richiedere diverse intensità.

Eseguire un test preliminare su una porzione nascosta di pelle per l'area che si intende trattare 24 ore prima del primo trattamento completo.

Nota: Non trattare intere aree a intensità non precedentemente testate!

1. Preparare la pelle come descritto di seguito nella sezione **"Preparare l'area che si intende trattare"**.
2. Selezionare l'intensità più bassa ed erogare un impulso.
3. È possibile aumentare l'intensità a piacimento. È possibile continuare fino all'intensità massima, a meno che non si inizi a provare fastidio. Ogni intensità deve essere testata su una nuova zona della pelle (non sovrapporre impulsi).
4. Se si avverte disagio o si vedono effetti indesiderati, interrompere il test immediatamente!
5. Se non c'è nessuna reazione indesiderata della pelle dopo 24 ore, è possibile continuare con un trattamento completo usando l'intensità più alta testata con la quale ci si sente a proprio agio. 105



Nota importante:
Cercare di non sovrapporre impulsi-impulsi ripetuti sullo stesso punto possono aumentare il rischio di effetti indesiderati.

Iniziare ad usare

Passaggio 1: Preparare l'area che si intende trattare


1. Rimuovere tutti i gioielli
2. Assicurarsi che i peli sulla cute dell'area da trattare siano rasati o tagliati. **NON** togliere i peli con la ceretta, epilare o strappare i peli nell'area da trattare prima del primo trattamento o fra trattamenti poiché questo rimuoverebbe il fusto pilifero che assorbe l'energia luminosa durante il trattamento.
3. Pulire la pelle da residui di polveri, creme, makeup, antitraspiranti o deodoranti, e poi asciugarla tamponandola.
4. Non usare mai liquidi infiammabili, come alcool (compresi profumi, disinfettanti o altri prodotti contenenti alcool) o acetone sulla pelle per un'ora prima di utilizzare il dispositivo, in quanto potrebbero bruciare la pelle.

Passaggio 2: Attivazione del dispositivo

Questo dispositivo è dotato di un esclusivo sensore intelligente integrato dell'incarnato della pelle, situato sotto la finestra del trattamento.

Questa esclusiva caratteristica di sicurezza è attiva di continuo durante il trattamento e impedirà impulsi in aree nelle quali la pelle è troppo scura o troppo abbronzata, anche se l'incarnato generale è più chiaro.

- 1 Pulsante ON/OFF e di selezione dell'intensità
- 2 Spie intensità 1-3
- 3 Finestra di trattamento
- 4 Sensore di contatto e di incarnato
- 5 Presa alimentatore




Importante: Non utilizzare alcuna crema o gel durante l'utilizzo del dispositivo, poiché potrebbe impedire il normale funzionamento.

1. Inserire l'alimentatore alla base del dispositivo.
2. Collegare l'alimentatore a una presa elettrica. L'indicatore di standby si illuminerà con una luce verde lampeggiante.
3. Accendere il dispositivo. Questo sarà impostato automaticamente all'intensità più bassa (1) e il display dell'intensità

visualizzerà una luce verde fissa. Modificare a mano l'intensità premendo il pulsante di selezione dell'energia (ON/OFF) per diminuire o aumentare l'intensità secondo l'intensità con la quale ci si sente a proprio agio, come determinato dal test preliminare. Ogni volta che si preme il pulsante cambia l'intensità, dalla più bassa alla più alta, per un totale di 3 diverse intensità.

4. Gli indicatori di visualizzazione dell'intensità si accenderanno con

- una luce verde secondo l'intensità selezionata (per esempio, a intensità 1 si accenderà una luce verde, a intensità 2 si accenderanno due luci verdi, ecc.),
5. Posizionare la finestra di trattamento del dispositivo sull'area da trattare, assicurandosi del contatto completo con la pelle e premere il pulsante di attivazione (contrassegnato ) per erogare un impulso.
 6. Dopo ogni impulso spostare il dispositivo sul punto successivo. Dopo ogni impulso il dispositivo necessiterà di 1-3 secondi per poter emettere l'impulso successivo. Il sensore di sicurezza non attiverà un' impulso se:
 - Il dispositivo non è correttamente posizionato sulla pelle. In questo caso l'indicatore di stato diventerà "momentaneamente" arancione.
 - La pelle è troppo scura o abbronzata. In questo caso l'indicatore di stato diventerà "momentaneamente" rosso.
 7. Dopo il trattamento, spegnere il dispositivo premendo il pulsante ON/OFF. Staccare l'unità dalla presa dopo ogni sessione di trattamento.

Modalità di Standby

Quando l'unità è lasciata inattiva per più di 3 minuti, il dispositivo torna in modalità di STANDBY. Questo è indicato da una luce verde lampeggiante. Premere il pulsante ON/OFF per tornare alla modalità di trattamento.

Modalità Mirata o di Scorrimento

Ci sono due metodi consigliati di trattamento: modalità Mirata o di Scorrimento.

- **Per la modalità mirata,** posizionare il dispositivo sulla pelle, premere ed erogare un impulso. Questo trattamento è raccomandato soprattutto

per aree di piccole dimensioni come il volto, l'inguine e le ascelle.

- **Per la modalità di scorrimento**, o con impulsi continui, tenere premuto il pulsante di attivazione e cominciare far scorrere il dispositivo con ogni impulso al punto successivo

senza staccarlo dalla pelle. Il dispositivo si ricaricherà immediatamente e sarà pronto per l'impulso successivo. Ripetere il processo fino alla copertura di tutta l'area da trattare. Questo metodo è raccomandato per aree più estese come le gambe.

Indicatore di stato	Stato	Descrizione
Senza luce	OFF	Dispositivo non funzionante (non collegato all'alimentatore).
Spia verde fissa	ON	L'impulso è pronto a essere erogato.
Luce verde lampeggiante	Standby	Il dispositivo è in standby (prima dell'accensione o se lasciato incustodito per tre minuti).
Spia arancione momentanea	Impulso bloccato	Il dispositivo non è completamente a contatto con la pelle: non sarà erogato alcun impulso.
Luce arancione lampeggiante	Quasi esaurito	Indica che la lampadina è quasi esaurita.
Spia rossa momentanea	Impulso bloccato	La pelle nell'area trattata è troppo scura - non sarà erogato alcun impulso.

Trattamento raccomandato

Per risultati ottimali, usare il dispositivo costantemente seguendo il trattamento raccomandato.

Peluria del corpo:

I trattamenti da **1 a 4** devono essere eseguiti a due settimane di distanza.

I trattamenti da **5 a 8** devono essere eseguiti a quattro settimane di distanza.

Peluria del viso:

I trattamenti da **1 a 5** devono essere eseguiti a due settimane di distanza.

I trattamenti da **6 a 8** devono essere eseguiti a quattro settimane di distanza.

Per mantenere i risultati dopo il completamento del protocollo di trattamento, raccomandiamo di eseguire un trattamento una volta al mese, o come necessario.

Cosa aspettarsi:

Individui diversi e differenti aree di trattamento potrebbero reagire in modo diverso alla tecnologia RPL.

Potrebbero essere necessari fino a 3-4 trattamenti (6-8 settimane) prima di osservare i primi risultati visibili. I peli

continuano a crescere fino a due settimane dopo una sessione di trattamento. Tuttavia, continuando il protocollo di trattamento completo, i peli cadono naturalmente e gradualmente.

Il numero di sessioni necessarie per ottenere risultati a lungo termine cambia fra i diversi utenti e fra le aree di trattamento e dipende da fattori come: età, colore dei peli e incarnato della pelle.

Quando il protocollo di trattamento è completato, si dovrebbe vedere un'ulteriore riduzione della crescita dei peli. Peli rimanenti saranno più fini e di colore più chiaro.

Note:

- Si consiglia di utilizzare l'intensità più elevata con la quale ci si sente a proprio agio in base ai risultati del test preliminare. Notare che i trattamenti del volto devono essere eseguiti alle intensità media (2) o bassa (1).
- Peli più chiari possono richiedere più trattamenti per risultati visibili.
- Questo dispositivo può essere utilizzato

da ambo i sessi.
Tuttavia, i peli maschili,
specialmente quelli del
torace, richiederanno più
trattamenti.

Aree del viso consentite

La pelle del viso è un'area
sensibile che richiede
particolare attenzione e
cautela. Seguire attentamente
tutte le istruzioni e le
precauzioni di sicurezza per
evitare effetti indesiderati.
Si consiglia di eseguire
inizialmente un trattamento
del corpo per familiarizzare
con il dispositivo prima di
eseguire un trattamento del
viso.

Questo dispositivo può essere
usato per trattare tutte le
aree del viso situate sotto la
linea della guancia, come
l'arcata del labbro superiore, la
guancia, la mascella, il mento
e il collo.



Non usare mai il
dispositivo intorno o
vicino agli occhi.



Avvertenze!

- Quando si utilizza questo dispositivo per il trattamento del viso non utilizzare intensità superiori al livello medio, poiché potrebbero aumentare la possibilità di effetti indesiderati.
- Non utilizzare il dispositivo sulle aree del viso situate sopra la linea della guancia né intorno agli occhi, alle sopracciglia e alle ciglia, in quanto potrebbe causare seri danni oculari.
- Evitare le narici e il labbro, poiché queste aree sono più sensibili.
- La pelle della terza parte inferiore del collo è più sensibile. Prestare particolare attenzione ad evitare aree di trattamento sovrapposte.

Nota: La peluria facciale può essere ormonale e, in quanto tale, richiedere più sessioni per ottenere una riduzione permanente dei peli.

Per utenti di sesso maschile: Fare attenzione durante il trattamento dell'area della barba, in quanto la densità dei peli in quest'area significa una grande quantità di melanina la quale assorbirà l'energia luminosa durante il trattamento.



Possibili effetti indesiderati

Quando si utilizza questo dispositivo seguendone le Istruzioni d'utilizzo, gli effetti indesiderati sono rari. Tuttavia, alcune persone possono provare un leggero fastidio durante l'uso – è un fenomeno normale.

Gli effetti indesiderati lievi elencati nella tabella seguente dovrebbero scomparire spontaneamente in poche ore.

In caso di comparsa di effetti indesiderati gravi (come elencati nella tabella seguente), smettere immediatamente di usare il dispositivo e consultare il proprio medico se necessario.

Gravità degli effetti indesiderati	Frequenza degli effetti indesiderati	Effetti indesiderati
Lieve	Frequente	Irritazione della pelle Arrossamento della pelle Ipersensibilità
Moderata	Rara	Ustioni cutanee Cicatrici Cambiamenti nella pigmentazione Eccessivi arrossamenti e gonfiori
Grave	Estremamente rara	Infezioni Lividi

Qualsiasi incidente grave verificatosi con il dispositivo deve esser segnalato a noi (tramite il servizio clienti) e all'autorità competente dello Stato Membro di residenza.

Cura Post-Trattamento

- Dopo il trattamento è possibile utilizzare una lozione lenitiva.
- Evitare l'utilizzo di peeling e creme decoloranti o prodotti similari per almeno 24 ore, poiché ciò irrita la pelle trattata.
- Evitare l'esposizione solare diretta per almeno due settimane dopo il trattamento. Se si espone al sole la pelle trattata di recente durante questo periodo, applicare una protezione solare da 30 SPF o superiore.

Pulizia E Conservazione

1. Assicurarsi di spegnere e scollegare il dispositivo prima di pulirlo e conservarlo.
2. Per assicurare le massime prestazioni, si consiglia di pulire l'area della finestra di trattamento dopo ogni sessione utilizzando un panno asciutto e pulito.
3. Pulire la finestra di trattamento se dovesse essere sporca o presentare residui. Se non è possibile pulire il dispositivo, contattare il Servizio clienti.
4. Non usare mai acqua o altri liquidi detergenti, poiché questi possono danneggiare il dispositivo e causare rischi per la sicurezza.
5. Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.

Risoluzione dei problemi

Se il dispositivo non si accende:	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che l'alimentatore sia collegato correttamente sia al dispositivo che alla presa elettrica.• Assicurarsi che la presa sia alimentata.
Se il dispositivo non attiva le pulsazioni:	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che il dispositivo sia completamente a contatto con la pelle. Il pulsante di attivazione avvierà un impulso solo quando il dispositivo è completamente a contatto con la pelle.• Verificare che l'area che si sta cercando di trattare non sia troppo piccola, curva o ossuta. L'intera finestra di trattamento deve toccare l'area di trattamento. Tirare e stendere la pelle può aiutare a raggiungere questo obiettivo.• Se l'incarnato della pelle identificato dal sensore di contatto e rilevatore dell'incarnato è troppo scuro, l'attivazione dell'impulso sarà bloccata e l'indicatore di stato diventerà temporaneamente rosso.
In caso di errore generico:	<ul style="list-style-type: none">• Ripristinare il dispositivo scollegando il cavo di alimentazione dalla presa elettrica a muro. Attendere dieci secondi e ricollegarlo. Quindi, provare ad accendere il dispositivo dopo il reset.• In caso di ritardo dell'impulso dopo il riposizionamento del dispositivo su un'area di trattamento diversa, potrebbe essere necessario eseguire il trattamento in un ambiente più fresco. Il dispositivo può emettere impulsi a una velocità inferiore in un ambiente caldo.• In caso di sporco o residui sulla finestra di trattamento, seguire le istruzioni di pulitura indicate al paragrafo Pulizia. Se non è possibile pulire l'area, contattare il Servizio clienti.

Se il problema persiste, contattare il Servizio clienti.

Servizio clienti

Per assistenza clienti, vedere i dati di contatto sulla retrocopertina interna.

Specifiche tecniche

Fabbricato da:

ELG trade Ltd

Spettro luminoso emesso:

Da 475 nm a 1.200 nm max.

Durata dell'impulso:

5 ± 2 [ms]

Flusso energetico emesso:

5 J/cm²

Intensità selezionabili:

3

Area di trattamento (finestra):

3 cm²

Velocità:

1 impulso ogni 3 secondi

Alimentatore esterno:

12 V, 1,8 A, 21,6[W]

100-240 VAC, 50-60 Hz

Peso e dimensioni del dispositivo:

179 [gr], 179 X 45 X 60 [mm]

6.3 [Oz], 7.1 X 1.77 X 2.4 [in]

Efficienza attiva media:

87.1%

Efficienza a basso carico (10%):

81.9%

Tecnologia:

IPL per uso domestico

Conservazione

Condizioni di conservazione e trasporto	
Temperatura	Da -10°C a 70°C (da 14°F a 158°F)
Umidità	Dallo 0% al 90% di UR a 55°C (131°F)
Pressione	non condensata
Condizioni di funzionamento	
Temperatura	Da 10°C a 40°C (da 50°F a 104°F)
Umidità	dal 30% all'70% UR
Altitudine max. di funzionamento	10.000 ft.

Etichettatura

Modello: IPL010



Doppio isolamento



Consultare le Istruzioni d'utilizzo



Smaltimento apparecchiature elettriche ed elettroniche



I nostri prodotti e confezioni sono riciclabili, non gettarli via!



Tenere lontano dagli occhi



Leggere tutte le avvertenze e le precauzioni di sicurezza prima dell'uso



Non utilizzare il dispositivo su pelle abbronzata o dopo l'esposizione solare



Non bagnare il dispositivo. Tenere lontano da vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua: Tenere all'asciutto

IP2X: Un oggetto di 12,5 mm di diametro non penetra.

IP22

IPX2: Gocce che cadono verticalmente non hanno effetti dannosi



Attenzione: radiazione ottica

CE

**UK
CA**

Warranty Card

Serial Number

Congratulations on your Sensica purchase!

We have every faith in the quality of each Sensica device - we know they meet the highest standards, because we subject them to rigorous quality and performance testing. In the unlikely event that you do find a defect in a Sensica device, it may be covered by this warranty.

Two Year Limited Warranty

This warranty covers only Sensica devices. Other Sensica products, such as pads or creams, are defined as consumables and therefore excluded from warranty coverage.

This limited warranty covers manufacturer defect related problems in your Sensica device, if you purchased it directly from www.sensica.com or from an authorized partner. Warranty approvals will only be granted

where an original receipt is provided. This warranty is limited to devices proven to be defective.

In order to obtain warranty service on your Sensica device, please go to our website or call our customer service center for assistance (you will find the number at www.sensica.com).

Sensica requires proof of purchase. Please provide an invoice or purchase receipt showing the date of purchase of the device



Enter your serial number on our website to activate your warranty.

Saisissez votre numéro de série sur notre site internet pour activer votre garantie.

Inserisci il tuo numero di serie sul nostro sito Web per attivare la garanzia.

Geben Sie zur Garantiregistrierung Ihre Seriennummer auf unserer Website ein.

Introduzca su número de serie en nuestro sitio web para activar su garantía.

www.sensica.com

